

9

インターネット

Web の利用について	9-2
Web の基本操作	9-5
URL を使って Web ページに接続する	9-7
ブックマークを利用する	9-10
画面メモを利用する	9-15
Web ページに関する機能を活用する	9-18
ブラウザの各種機能を設定する	9-24
接続先を変更する	9-28

Webの利用について

Web機能について

本電話機は、Compact HTMLに対応したWebブラウザ（Webページ閲覧ソフト）を搭載しています。お買い上げ後すぐにインターネットに接続し、携帯電話向けにつくられたWebページを見ることができ

ます。また、画像をダウンロードして待ち受け画面に壁紙として設定したり、メロディをダウンロードして着信音として使うこともできます。

さらにウィルコム公式サイト「CLUB AIR-EDGE」にアクセスすることで、さまざまなWebページにアクセスすることができます。

また、お客様が現在契約しているプロバイダを利用してインターネットにアクセスすることもできます。「接続先を変更する」(P.9-28ページ)

■画像について

本電話機でダウンロードして表示できる画像データの形式はGIF、JPEG、BMP、PNGの4種類です。これらの画像データの形式はインターネット上で一般的に使われている形式です。

ダウンロードした画像データは、待ち受け画面の壁紙として利用できます。「壁紙を設定する」(P.12-29ページ)

お知らせ

- 対応している形式の画像データであっても表示できないものもあります。
- 画像のサイズが大きく、画面の表示幅（128ドット）を超える場合は、画面の表示領域に合わせて縮小して表示されます。このため、本来の画像とイメージが異なる場合があります。

■メロディについて

本電話機では、32和音 feelsoundとMIDI（SMFフォーマット0/SMFフォーマット1）の再生・ダウンロードに対応しています。

ダウンロードしたメロディデータは、着信音として利用できます。「着信音やアラームを設定する」(P.7-49ページ)

お知らせ

- MIDIの形式によっては正しく再生できないものもあります。
- 一般のプロバイダをご利用になるときは、別途プロバイダとの契約が必要です。
- 一般のプロバイダをご利用になるときの、ダイヤルアップの設定内容については、各プロバイダにお問い合わせください。

ご注意

- インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、メロディデータなどは、一般的に著作権法で保護されています。これらの内容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得ないでそのまま、あるいは改変して販売したり、再配布することはできません。
- インターネット上のコンテンツサービスやWebページからダウンロードした画像ファイルは、本電話機の画面の能力により、画像のファイルの持つ色数を完全に表示できない場合があります。
- 本電話機に保存されている画像、メロディ、画面メモや、ブックマークなどの登録内容は、電池パックを交換する際にも保持されますが、故障、修理、その他取扱いの不注意によって消失する場合があります。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

なお、下記OS搭載のパソコンをお持ちの場合は、専用のファイル転送ユーティリティをご利用いただくことにより、画像、メロディをパソコンに転送し、保管することができます。詳しくは、専用のファイル転送ユーティリティの取扱説明書をご覧ください。

- ・ Windows 2000 (Professional)
- ・ Windows XP (Professional/Home Edition)
- ・ Mac OS 9 (v9.2 ~ v9.2.2)
- ・ Mac OS X (v10.1.5 ~ v10.4.1, v10.4.3 ~ v10.4.8)

なお、著作権で保護されたメロディや画像は本電話機からパソコンに転送することはできません。専用のファイル転送ユーティリティは付属のCD-ROMに収められています。

- 本電話機をパソコンと接続してパソコンでデータ通信を行っている最中は、電話機単体でのインターネットへの接続はできません。
- 電話機単体でインターネットに接続している最中は、本電話機をパソコンと接続してのパソコンでのデータ通信はできません。

用語の説明

● ホームページ

Webサーバと呼ばれるコンピューター上にある、本のようにひとまとまりに公開されているWebページの集まり、またはそのWebページが置いてある場所のことです。Webサイトの入り口であるトップページと、Webサイトを構成する複数のWebページ、画像ファイル、音楽ファイルなどから構成されています。

● URL

インターネット上に存在するホームページの場所を示すもので、Webサーバと呼ばれるコンピューターの名前にあたるものです。これを入力して目的のWebページにアクセスします。

● リンク

Webページ内に表示されている、他のWebページへのジャンプ先です。リンクを選択して、他のWebページにジャンプすることができます。

● ブックマーク

本の「しおり」のようなWebブラウザの機能で、何度もアクセスするWebページのアドレス（URL）を記録しておくことができます。

本電話機では簡単な操作で、このブックマークを使って目的のWebページにアクセスできるので、URLを入力したりリンクをたどっていく手間を省くことができます。

● キャッシュ

Webブラウザは、Webページを構成する一連のWebページ、画像ファイル、音楽ファイルなどを、Webページからキャッシュと呼ばれるメモリに読み込んで表示しています。

他のページに移動したあとで、直前のページに戻りたいときなどに、あらかじめWebページから読み込む必要がないので画面の表示が速くなります。

● ダウンロード

インターネットを通じて、Webページなどから画像やメロディなどのデータを読み込むことを意味します。

● SSL

インターネット上で情報を暗号化して送り受けするしくみのことです。

プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができます。

SSLを使うと、インターネット上で送ったお客様の個人情報などを、第三者に不正に入手されるのを防ぐことができます。

● SSL証明書

SSLを使ってプライバシーなどに関わる情報を、安全にやりとりできるように保護されているWebページの安全性を保証する電子的な証明書のことです。

保護されているWebページにアクセスしようとしたときには、まずWebページの持っている証明書や、本電話機が持っている証明書が有効かどうかの確認が行われます。証明書が有効なときには、お客様の個人情報などを、そのWebページに安全に送ることができます。



Webの基本操作

Webの利用を開始する／終了する

Webの利用を開始する

1 待ち受け画面で (Web ボタン) を押す

Webメニューが表示されます。

 (Menuボタン)  と押して表示させることもできます。

このメニューから、CLUB AIR-EDGEや、インターネット上のWebページへの接続、その他のブラウザ機能の操作を行います。



オフィシャルメニュー

ウィルコム社のCLUB AIR-EDGEに接続します。「公式サイトを表示する」(※6-2ページ)



インターネット

URLを入力して、インターネットに接続します。「URLを使ってWebページに接続する」(※9-7ページ)



ブックマーク

お気に入りのWebページなどのURLを登録することで、簡単にサイトに接続することができます。「ブックマークを利用する」(※9-10ページ)



ラストURL

一番最後に表示したWebページに接続します。「最後に表示していたWebページに接続する」(※9-7ページ)



画面メモ


保存したページの内容を表示します。「画面メモを利用する」(※9-15ページ)



Web設定


Webページなどに接続する際の設定を行います。「ブラウザの各種機能を設定する」(※9-24ページ)

Webの利用を終了する

Webの利用を終了するには  を押します。

1 Webページ表示中に を押す

回線が切断され、通信種別アイコン（「PT」など）が消灯します。切断後も直前に見ていたページと、本電話機が記録しているページを表示させることができます。

Webページ画面を終了させるには、もう一度  を押します。

Webページ上の電話番号／メールアドレス／URLを利用する


Webページ画面やメールに、電話番号／メールアドレス／URLが表示されているときは、その画面から電話をかけたり、メールの送信や、Webページを表示することができます。

Phone to 機能

 を押して電話番号を選択し、○（決定）を押して  を押すと、選択された電話番号に電話をかけることができます。

通話終了後は、元のWebページの表示に戻ります。


位置情報付き Phone to 機能

位置情報コンテンツで、電話番号を選択し、○（決定）を押して  を押すと、選択した電話番号に本電話機の位置情報を付加して電話をかけることができます。

位置情報を利用した音声サービスを利用することができます。


位置情報付き Phone to 機能を利用するには、あらかじめ位置情報通知機能を「ON」に設定する必要があります。「発信型機能を利用する」(※ 12-23 ページ)

Mail to 機能

 を押してメールアドレスまたは電話番号を選択し、○（決定）を押すと、選択された宛先にEメールやライトメールを送ることができます。

Eメール送信後は、元のWebページの表示に戻ります。

Web to 機能

 を押してURLを選択し、○（決定）を押すと、選択されたURLのWebページを表示させることができます。

端末情報を通知する

Webページによっては、お客様の位置情報、電話番号、メールアドレスを利用するサービスを提供しています。Webページの表示中に、コンテンツプロバイダより位置情報、電話番号、メールアドレスの要求があった場合、本電話機では情報を送信するかどうか確認する画面を表示します。「1.送信する」を選択し、○（決定）を押すと情報が送信されます。

お知らせ

- 端末情報は送出される前に必ず確認画面が表示されます。
- 送出する端末情報は、インターネットを経由してコンテンツプロバイダに送られるため、場合によっては第三者に知られてしまう可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- Phone to 機能での発信時に圏外となっているときは、圏外発信警告音が鳴り発信できません。


URLを使ってWebページに接続する

インターネット上のWebページに、URLを入力して接続します。過去に入力したURLの履歴から接続することもできます。


URLを入力してWebページに接続する

- 1 Webメニューから  を押して「インターネット」を選択し、○（決定）を押す

URL 選択画面が表示されます。以前Webページに接続した際に入力したURLの履歴が10件まで表示されています。（お買い上げ時にはURLの履歴がないため表示されません。）「URLの入力履歴からWebページに接続する」(※9-8ページ)

- 2  を押して「URL入力」を選択し、○（決定）を押す


以前Webページに接続した際に、最後に表示したURLが表示されています。

- 3  を押してURLの入力ボックスを選択し、○（決定）を押す

URLを編集する画面が表示されます。

- 4 URLを入力し、○（決定）を押す

URLは「http://」を含めて半角で200文字まで入力できます。「文字を入力する」(※4-5ページ)

- 5  を押して「OK」を選択し、○（決定）を押す


入力したURLのページに接続が開始されます。

お知らせ

- URL 編集画面で、最初の文字が「http://」「https://」以外の文字で始まるとエラーとなり、編集のやり直しになります。
- Compact HTML対応のWebページ以外は正しく表示されない場合があります。
- ダイヤルアップ設定で、ワンタイムパスワードを「ON」に設定している場合は、接続開始の前にパスワードの入力画面が表示されます。「ダイヤルアップを設定する」(※9-29ページ)「ワンタイムパスワードを入力する」(※12-42ページ)
- 受信したデータが1ページの最大サイズを超えた場合は、データの受信を中断してエラーメッセージを表示します。

最後に表示していたWebページに接続する

最後に表示したWebページのURLに接続します。

- 1 Webメニューから、 を押して「ラストURL」を選択する

- 2 ○（決定）を押す

お知らせ





- 前回表示したWebページのURLが200文字を超えていたときは正しく表示されません。
- ダイヤルアップ設定で、ワンタイムパスワードを「ON」に設定している場合は、接続開始の前にパスワードの入力画面が表示されます。「ダイヤルアップを設定する」(※9-29ページ)「ワンタイムパスワードを入力する」(※12-42ページ)

URLの入力履歴からWebページに接続する

過去に入力して接続したWebページのURLの履歴から接続します。履歴は10件まで保存されています。

- 1 Webメニューから  を押して「インターネット」を選択し、 (決定) を押す

URL 選択画面が表示されます。

- 2  を押して、接続する URL を選択する
- 3  (決定) を押す
- 4  を押して「OK」を選択し、 (決定) を押す

選択したURLのWebページに接続を開始します。





お知らせ



- 最後に入力して接続したURLは「<URL入力>」からも呼び出せます。
- URL履歴は新しいものから1～9、0の順に保存されています。10件を超える履歴は古い順から上書きされます。
- ダイヤルアップ設定で、ワンタイムパスワードを「ON」に設定している場合は、接続開始の前にパスワードの入力画面が表示されます。「ダイヤルアップを設定する」(※9-29ページ)「ワンタイムパスワードを入力する」(※12-42ページ)

URLの入力履歴を消去する

URLの入力履歴は1件ずつ、または一括で消去できます。

個別消去する

- 1 URL 選択画面を表示させる
「URLの入力履歴からWebページに接続する」(※9-29ページ)の手順1
- 2  を押して消去したい入力履歴を選択し、 (メニュー) を押す
- 3  を押して「9.個別消去」を選択し、 (決定) を押す

- 4  を押して、「1.はい」を選択、 (決定) を押す

選択した入力履歴が消去され、「消去しました」と表示されます。

▶ 消去を中止するとき

「2.いいえ」を選択し、 (決定) を押す

一括消去する

1 URL 選択画面を表示させる

「URL の入力履歴から Web ページに接続する」(P.9-8 ページ) の手順 1

2 (メニュー) を押す

3 を押して「0.一括消去」を選択し、 (決定) を押す

4 を押して、「1.はい」を選択、 (決定) を押す

もう一度、一括消去を行うかどうかを確認する画面が表示されます。

▶ 一括消去を中止するとき

「2.いいえ」を選択し、 (決定) を押す





5 を押して、「1.はい」を選択、 (決定) を押す

すべての入力履歴が消去され、「消去しました」と表示されます。

ブックマークを利用する

よく見る Web ページは、ブックマークに登録することで簡単に接続することができます。ブックマークは、5 件のフォルダに各 20 件、合計 100 件まで登録することができます。

表示中の Web ページをブックマークに登録する

- 1 Web ページ表示中に  (メニュー) を押す
- 2  を押して「6. ブックマーク登録」を選択し、 (決定) を押す
- 3  を押して、登録先のフォルダを選択する

登録したブックマークを、あとで別のフォルダに移動することもできます。「ブックマークを他のフォルダへ移動する」(※9-12 ページ)


- 4  (決定) を押す

「ブックマークを登録しました」と表示され、元の Web ページ表示に戻ります。



- ▶ 選択したフォルダにすでに 20 件登録されているとき

「フォルダが一杯です」と表示されたあと、フォルダを選択する画面に戻ります。もう一度登録先のフォルダを選択します。



お知らせ

- 登録した Web ページにタイトルがないときは、URL をタイトルとしてブックマークに登録します。
- 登録したブックマークはフォルダの一番下に追加されます。あとで順番を並べかえることもできます。「ブックマークを並べ替える」(※9-13 ページ)
- 保存しようとしているブックマークと同じブックマークがすでに登録されていても、上書きされずに保存されます。
- 登録するページの URL が「http://」を含めて 200 文字を超えるとときは、「URL が長すぎます 切り捨て登録します よろしいですか?」と表示されます。「1. はい」を選択し  (決定) を押すと 200 文字以内が登録されます。



ブックマークに登録した Web ページに接続する

- 1 Web メニューから  を押して「ブックマーク」を選択し、 (決定) を押す

ブックマークフォルダ一覧画面が表示されます。




- 2  を押して表示したいブックマークのあるフォルダを選択し、 (決定) を押す

ブックマーク一覧画面が表示されます。

- 3  を押してブックマークを選択し、 (決定) を押す


選択したブックマークの Web ページに接続します。

お知らせ

- 待ち受け画面で  を約 1 秒以上押すことでも、ブックマークフォルダ一覧画面を表示させることができます。
- ブックマークのフォルダ A の一番上に登録されているブックマークは、待ち受け画面で  (Web ボタン) を約 1 秒以上押すことで接続することができます。フォルダ A に 1 件もブックマークが登録されていないときは、待ち受け画面で  (Web ボタン) を約 1 秒以上押すと、CLUB AIR-EDGE へ接続されます。「公式サイトを表示する」(※ 6-2 ページ)
- ダイヤルアップ設定で、ワンタイムパスワードを「ON」に設定している場合は、接続開始の前にパスワードの入力画面が表示されます。「ダイヤルアップを設定する」(※ 9-29 ページ)「ワンタイムパスワードを入力する」(※ 12-42 ページ)

ブックマークのフォルダ名を変更する

ブックマークのフォルダ名を変更することができます。

1 **ブックマークフォルダの一覧から、 を押して名前を変更したいフォルダを選択する**

2  (メニュー) を押す

3 **○ (決定) を押す**

フォルダ名の編集画面が表示されます。

4 **フォルダ名を編集する**

フォルダ名は全角 10 文字 (半角 20 文字) まで入力できます。


「文字を入力する」(※ 4-5 ページ)

5 **○ (決定) を押す**


ブックマークフォルダの名前が変更されます。


ブックマークのタイトルを編集する

ブックマークのタイトルをわかりやすく編集します。

1 **ブックマーク一覧から、 を押してタイトルを編集したいブックマークを選択する**

「ブックマークに登録した Web ページに接続する」(※ 9-10 ページ) の手順 1 ~ 2

2  (メニュー) を押す

3 ** を押して「1. タイトル編集」を選択し、○ (決定) を押す**

タイトル編集画面が表示されます。

4 **タイトルを編集する**

タイトルは全角 10 文字 (半角 20 文字) まで入力できます。


「文字を入力する」(※ 4-5 ページ)

5 **○ (決定) を押す**


ブックマークのタイトルが変更されます。



ブックマークのURLを編集する

ブックマークのURLを編集します。

- 1 ブックマーク一覧から、を押してURLを編集したいブックマークを選択する

「ブックマークに登録したWebページに接続する」(※9-10ページ)の手順1~2

- 2  (メニュー) を押す

- 3 を押して「2.URL編集」を選択し、
 (決定) を押す

URL編集画面が表示されます。

- 4 URLを編集する

URLは最大で半角200文字まで入力できます。
「文字を入力する」(※4-5ページ)

- 5  (決定) を押す


ブックマークのURLが変更されます。

お知らせ


- 「http://」「https://」以外で始まる文字列を登録しようとするとエラーとなり、もう一度編集を行う画面に戻ります。



ブックマークを他のフォルダへ移動する

登録したブックマークを他のフォルダへ移動することができます。ブックマークが増えてきたときなどに、ジャンルごとに整理しなおすことができ便利です。



- 1 ブックマーク一覧から、を押して移動したいブックマークを選択する

「ブックマークに登録したWebページに接続する」(※9-10ページ)の手順1~2

- 2  (メニュー) を押す

- 3 を押して「3.フォルダ移動」を選択し、
 (決定) を押す

移動先のフォルダを選択する画面が表示されます。

- 4 を押して移動先のフォルダを選択し、
 (決定) を押す

「移動しました」と表示されます。

- ▶ 移動先のフォルダにすでに20件登録されているとき


「フォルダが一杯です」と表示されたあと、手順3のフォルダを選択する画面に戻ります。
もう一度、別の移動先フォルダを選択します。

お知らせ



- 移動したブックマークは移動先のフォルダの一番下に表示されます。



ブックマークを並べ替える

フォルダ内のブックマークの表示順を並べ替えることができます。

- 1 ブックマーク一覧の表示中に  (メニュー) を押す

「ブックマークに登録したWebページに接続する」(☞9-10ページ)の手順1~2

- 2  を押して「4.並び替え」を選択し、
 (決定) を押す

- 3  を押して移動させたいブックマークを選択し、 (決定) を押す


- 4  を押して移動先を選択する

- 5  (決定) を押す


並べ替えが完了します。



マイメニューにブックマークを登録する



ブックマークをマイメニューに登録して、簡単にブックマークのURLに接続することができます。ブックマークは最大9件まで登録することができます。「マイメニューを利用する」(☞7-60ページ)

- 1 ブックマーク一覧から、 を押してマイメニューに登録したいブックマークを選択する

「ブックマークに登録したWebページに接続する」(☞9-10ページ)の手順1~2



- 2  (メニュー) を押す

- 3  を押して「5.マイメニュー登録」を選択し、 (決定) を押す

- 4  を押して「1.はい」を選択し、
 (決定) を押す

▶ 中止するとき

「2.いいえ」を選択し、 (決定) を押す

- 5  を押して、登録したい場所を選択し、
 (決定) を押す

ブックマークがマイメニューに登録され、「登録しました」と表示されます。


お知らせ

- マイメニューからブックマークを消去しても、元のブックマークは消去されません。
- 元のブックマークを消去すると、マイメニューのブックマークも消去されます。
- ブックマークのタイトルやURLを変更すると、マイメニューのブックマークも連動して変更されます。
- ブックマークを別のフォルダに移動しても、マイメニューのブックマークはそのまま使用できます。


ブックマークを消去する



ブックマークを個別に消去する

選択したブックマークをフォルダから消去します。



- 1 ブックマーク一覧から、を押して消去したいブックマークを選択する

「ブックマークに登録したWebページに接続する」(※9-10ページ)の手順1～2

- 2  (メニュー) を押す

- 3 を押して「9.個別消去」を選択し、
 (決定) を押す

消去してよいかどうかを確認する画面が表示されます。

- 4 を押して「1.はい」を選択し、
 (決定) を押す



「消去しました」と表示されます。

▶ 消去を中止するとき


「2.いいえ」を選択し、 (決定) を押す



ブックマークを一括消去する

選択したフォルダ内のブックマークをすべて消去します。



- 1 ブックマークフォルダの一覧から、を押してフォルダを選択し、 (決定) を押す

「ブックマークに登録したWebページに接続する」(※9-10ページ)の手順1～2
選択したフォルダ内のブックマーク一覧画面が表示されます。

- 2  (メニュー) を押す

- 3 を押して「0.一括消去」を選択し、
 (決定) を押す



消去してよいかを確認する画面が表示されます。

- 4 を押して「1.はい」を選択し、
 (決定) を押す

もう一度、消去してよいかを確認する画面が表示されます。

▶ 一括消去を中止するには

「2.いいえ」を選択し、 (決定) を押す

- 5 を押して「1.はい」を選択し、
 (決定) を押す

選択したフォルダ内のブックマークがすべて消去され、「消去しました」と表示されます。

画面メモを利用する

気に入ったWebページの内容を保存して、インターネットに接続せずに待ち受け状態で見ることができます。

画面メモを保存する

気に入ったWebページがあったら、Webページの内容をまるごと本電話機に保存できます。保存したWebページは、インターネットに接続せずに、待ち受け状態でいつでも何度でも見ることができます。画面メモは最大で20件まで保存することができます。

1 Webページ表示中に (メニュー) を押す

2 を押して「1.画面メモ」を選択し、 (決定) を押す

画面メモが保存され、「保存しました」と表示されたあと、Webページ表示画面に戻ります。

▶ 保存件数がいっぱいするとき

エラー音とともに「件数オーバーです 保存できません」と表示され、保存することができません。

お知らせ

- 保存しようとしているWebページと同じWebページがすでに登録されていても、上書きされずに新たに保存されます。
- 作成者の意図などにより、Webページを画面メモとして保存できないWebページがあります。
- 画面メモの保存件数に空きがあるときでも、Eメール、画像、メロディとの合計メモリ使用量がいっぱいの場合は「メモリ不足です 保存できません」と表示され、画面メモを保存することができません。不要なデータを消去してから保存してください。「メモリ使用状況を見る」(☞ 8-32ページ)

画面メモを表示する



保存した画面メモを表示します。

1 Webメニューから を押して「画面メモ」を選択し、 (決定) を押す

画面メモ一覧が表示されます。

2 を押して表示させたいタイトルを選択し、 (決定) を押す

画面メモが表示されます。


 を押して、保存されている他の画面メモを表示させることができます。Webページ内のリンク先を選択して (決定) を押したときは、接続を開始し、リンク先を取得します。


お知らせ


- 画面メモ一覧では、最後に登録したWebページから順に表示されます。
- 画面メモの表示中も、Webページ表示中と同様に次の機能を行うことができます。
 - ・ 電話帳登録「Webページの電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する」(※9-19ページ)
 - ・ ブックマーク登録「表示中のWebページをブックマークに登録する」(※9-10ページ)
 - ・ 画像保存「Webページの画像を保存する」(※9-18ページ)
 - ・ 画像表示「Webページ表示中のときは」(※9-24ページ)
 - ・ URL参照「WebページのURLを表示する」(※9-20ページ)
 - ・ 文字コード「文字コードを変更する」(※9-20ページ)
- ダイヤルアップ設定でワнтаイムパスワードを「ON」に設定している場合、Webページ内のリンク先を選択して○(決定)を押すと、接続開始の前にパスワードの入力画面が表示されます。「ダイヤルアップを設定する」(※9-29ページ)「ワнтаイムパスワードを入力する」(※12-42ページ)

画面メモのタイトルを編集する

画面メモのタイトルをわかりやすく編集できます。

1 画面メモ一覧から、を押して編集したいタイトルを選択する

2  (メニュー) を押す

3 を押して「1.タイトル編集」を選択し、○(決定)を押す

タイトル編集画面が表示されます。現在のタイトルが表示されています。

4 タイトルを編集する

タイトルは全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
「文字を入力する」(※4-5ページ)


5 ○(決定)を押す


画面メモのタイトルが変更されます。


画面メモを消去する

画面メモを個別に消去する


保存されている画面メモを1件ごとに消去できます。

1 画面メモ一覧から、を押して消去したい画面メモを選択する

2  (メニュー) を押す

3 を押して「9.個別消去」を選択し、○(決定)を押す

消去してよいかどうかを確認する画面が表示されます。

4 を押して、「1.はい」を選択する

▶ 消去を中止するとき

「2.いいえ」を選択し、○(決定)を押す

5 ○(決定)を押す

画面メモが消去され、「消去しました」と表示されます。

画面メモをすべて消去する

保存されている画面メモをすべて消去します。

1 画面メモの一覧を表示させる

2 (メニュー) を押す

3 を押して「0.一括消去」を選択し、 ○ (決定) を押す

消去してよいかどうかを確認する画面が表示されます。

4 を押して、「1.はい」を選択する

▶ 一括消去を中止するには

「2.いいえ」を選択し、○ (決定) を押す

5 ○ (決定) を押す

再度、消去してよいかどうかを確認する画面が表示されます。

6 を押して、「1.はい」を選択する

▶ 一括消去を中止するには

「2.いいえ」を選択し、○ (決定) を押す


7 ○ (決定) を押す


画面メモがすべて消去され、「消去しました」と表示されます。

Webページに関する機能を活用する

Webページを再読み込みする

表示しているWebページの情報を再取得し、内容を更新します。Webページの情報が正常に受信できなかったときなどに行います。


1 Webページ表示中に  (メニュー) を押す

2  を押して、「2.再読み込み」を選択する

3 ○ (決定) を押す


Webページ情報を取得し、表示中のWebページが更新されます。


お知らせ


- Webページ表示中に  を押すことでも、再読み込みを行うことができます。

Webページの画像を保存する

表示しているWebページの画像を保存します。画像は最大で20件まで保存することができます。画像はピクチャーBOXに保存されます。「ピクチャーBOXを利用する」(※12-29ページ)

1 画像のあるWebページの表示中に  (メニュー) を押す

2  を押して「7.画像保存」を選択し、○ (決定) を押す

3  を押して、画像を選択する
選択されている画像は枠で囲まれます。

4 ○ (決定) を押す

画像が保存され、「保存しました」と表示されたあと、Webページ画面に戻ります。

▶ 保存件数がいっぱいするとき


エラー音とともに「件数オーバーです 保存できません」と表示され、保存することができません。


お知らせ

- 作成者の意図などにより、画像を保存できないWebページがあります。
- 画像の保存件数に空きがあるときでも、Eメール、画面メモ、メモディとの合計メモリ使用量がいっぱいの場合は「メモリ不足です 保存できません」と表示され、画像を保存することができません。不要なデータを消去してから保存してください。「メモリ使用状況を見る」(※8-32ページ)
- 画像は本電話機独自のファイル名で保存されます。

Webページの電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

電話番号やメールアドレスがフォーカスされているときに、その番号またはメールアドレスを電話帳に登録することができます。

1 Webページ表示中に  を押して、電話番号またはメールアドレスを選択する

2  (メニュー) を押す

3  を押して、「5. 電話帳登録」を選択する

4 ○ (決定) を押す

選択した電話番号またはメールアドレスを新規登録するか、登録済みの電話帳データに追加登録するかを選択する画面が表示されます。

▶ 新規登録するとき


「新規登録するとき」(※7-35ページ)


▶ 追加登録するとき

「追加登録するとき」(※7-35ページ)

Webページのメロディの音量を調整する

Webページの表示中に自動的に再生されるメロディの音量を調整することができます。

1 Webページ表示中に  (メニュー) を押す

2  を押して「9. 音量調整」を選択し、○ (決定) を押す

3  を押して音量を選択し、 (戻る) を押す


音量が変更され、元のWebページ表示に戻ります。

お知らせ


- お買い上げ時には、メロディBOXで設定された音量になっています。
- 設定した音量は、表示中のWebページでのみ有効です。
- Webページの表示中に、Webページに含まれるメロディを再生しないように設定することもできます。「メロディを再生する、再生しないを設定する」(※9-25ページ)



Webページ表示の文字サイズを変更する

Webページ表示と画面メモの文字の大きさを、通常文字サイズによる表示のほかに、拡大表示と縮小表示を選択することができます。通常サイズでは1行10文字、拡大サイズでは1行6文字、縮小サイズでは1行12文字表示となります。

1 Webメニューから  を押して「Web設定」を選択し、○ (決定) を押す

Web設定メニューが表示されます。

2  を押して「3. 文字サイズ設定」を選択し、○ (決定) を押す

-
- 3**  を押して「1.小」、「2.通常」または「3.大」を選択し、（決定）を押す
- 「設定しました」と表示されます。
-

お知らせ

- 本機能は文字サイズのみの変更となります。画像などを含んだページ全体の拡大／縮小を行うことはできません。
- お買い上げ時は「通常」に設定されています。




文字コードを変更する

表示しているWebページの文字が正しく表示されないときに、文字コードを切り替えて表示します。

文字コードとは？

コンピュータで文字を扱うために文字に割り当てられたコードです。コンピュータは、このコードを文字に変換して、画面に表示しています。コードの割り当ての規格には、シフトJIS、EUC、JISコードなどいくつかの種類があります。

本電話機は、シフトJIS、EUC、JISコードに対応しています。本電話機でWebページを表示するときは、Webページがどの規格の文字コードで作成されているかを自動的に判断して、規格に従って文字を変換します。文字コード変更機能は、文字コードの自動判断がうまく働かなかったときに、コードを切り替えて、Webページの文字を変換しなおす機能です。

-
- 1** Webページ表示中に （メニュー）を押す
-
- 2**  を押して、「3.文字コード」を選択する
-
- 3** （決定）を押す

文字が変換しなおされます。

.....




お知らせ

- 本操作を行うことにシフトJIS、EUC、JISコードを切り替えます。3回操作を繰り返すと、最初に表示していた文字コードに戻ります。


WebページのURLを表示する


表示中のページのタイトルとURLを表示します。

.....

- 1** Webページ表示中に （メニュー）を押す
-
- 2**  を押して、「4.URL参照」を選択する
-
- 3** （決定）を押す

表示中のWebページのURLが表示されます。

1 画面に表示しきれないときは、 を押して続きを表示させることができます。

（戻る）を押すと、元のWebページの表示に戻ります。


.....


お知らせ

- 読み込み中のWebページのURLは表示することができません。
- URL参照ではURLの編集はできません。


Webページの証明書を表示する

SSLで保護されたWebページを表示しているとき、現在使用されている証明書の内容を表示します。

1 SSL対応Webページの表示中に  (メニュー) を押す

2  を押して、「8.証明書表示」を選択する

3  (決定) を押す


現在使用されている証明書の内容が表示されず。
Webページ表示に戻るには、 (戻る) を押します。

お知らせ

- SSLについては「SSL証明書の有効/無効を設定する」(※9-26ページ)をご覧ください。



メロディをダウンロードする


Webページからメロディをダウンロードし、本電話機に保存することができます。メロディは最大で10件まで保存することができます。

1 Webページ表示中に、 を押してダウンロードしたいメロディを選択する

2  (決定) を押す

メロディのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとダウンロード完了画面が表示されます。





3  を押して「2.保存」を選択し、 (決定) を押す

メロディが保存され、「保存しました」と表示されたあと、手順2のダウンロード完了画面に戻ります。
ダウンロードを行う前のWebページ表示に戻るには、 (戻る) を押します。

▶ 保存件数がいっぱいするとき

エラー音とともに「件数オーバーです 保存できません」と表示され、保存することができません。

▶ メロディを演奏して確認するとき


 を押して「1.演奏」を選択し、 (決定) を押すとメロディが演奏されます。メロディの演奏を停止するには  (停止)、演奏前の画面に戻るには  (戻る) を押します。

お知らせ

- Webページの表示中に再生されるメロディは保存することができません。
- 作成者の意図などにより、メロディを保存できないWebページがあります。
- メロディの保存件数に空きがあるときでも、Eメール、画面メモ、画像との合計メモリ使用量がいっぱいの場合は「メモリ不足です 保存できません」と表示され、メロディを保存することができません。不要なデータを消去してから保存してください。「メモリ使用状況を見る」(※8-32ページ)
- ダウンロードしたメロディは正しく演奏されない場合があります。
- ダウンロードしたメロディの編集などはできません。
- メロディは本電話機独自のファイル名で保存されます。

スケジュールをダウンロードする

WebページからvCalendar形式のスケジュールデータをダウンロードし、本電話機に保存することができます。スケジュールは100件まで保存することができます。保存したスケジュールは、「スケジュールの内容を表示する」(※12-14ページ)で確認することができます。

1 Webページ表示中に、を押してダウンロードしたいスケジュールを選択する

2  (決定) を押す

スケジュールデータのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとスケジュールの内容が表示されます。

3  (登録) を押す

スケジュールが保存され、「登録しました」と表示されたあと、ダウンロードを行う前のWebページ表示画面に戻ります。


▶ 保存件数がいっぱいになるとき

「スケジュールがいっぱいです」と表示され、保存することができません。


他のWebページへ移動する

 (移動) を利用して、他のWebページへ移動できます。



■ URLを入力して移動する

1 Webページ表示中に  (移動) を押す

移動メニューが表示されます。

2  を押して「URL入力」を選択し、
 (決定) を押す

URLの入力ボックスに、現在表示中のWebページのURLが表示されています。

3  を押してURLの入力ボックスを選択し、
 (決定) を押す

URLを編集する画面が表示されます。

4 URLを入力し、 (決定) を押す

URLは「http://」を含めて半角で200文字まで入力できます。
「文字を入力する」(※4-5ページ)


5  を押して「OK」を選択する

6  (決定) を押す


入力したURLのWebページに接続が開始されません。

■ブックマークから選択して移動する

あらかじめ登録したブックマークから接続します。「表示中のWebページをブックマークに登録する」(※9-10ページ)


- 1 Webページ表示中に  (移動) を押す

移動メニューが表示されます。

- 2  を押して表示したいWebページのブックマークがあるフォルダを選択し、
○ (決定) を押す

- ▶ ブックマークが1件も登録されていないとき

エラー音とともに、「ブックマークが登録されていません」と表示されます。

- 3  を押してブックマークを選択し、
○ (決定) を押す

選択したブックマークのサイトへ接続されます。



ブラウザの各種機能を設定する



画像の表示／非表示を設定する

Webページを表示する際に、画像を表示するかどうかを設定します。表示しないように設定にすると、画像をダウンロードしません。画像データの大きいWebページを表示するときに非表示の場合、読み込みが速くなります。

-
- 1 Webメニューから  を押して「Web設定」を選択し、 (決定) を押す

Web設定メニューが表示されます。

-
- 2  を押して「1.画像表示設定」を選択し、 (決定) を押す


-
- 3  を押して「1.ON」または「2.OFF」を選択し、 (決定) を押す



「設定しました」と表示され、Web設定メニューに戻ります。



お知らせ

- お買い上げ時は「ON」に設定されています。
- Webページの表示中や画面メモの表示中にも、サブメニューから「0.画像表示」を選択して設定することができます。「Webページ表示中のときは」(※同じページ内です。)

Webページ表示中のときは


-
- 1 Webページ表示中に  (メニュー) を押す

-
- 2  を押して「0.画像表示」を選択し、 (決定) を押す

-
- 3  を押して「1.ON」または「2.OFF」を選択し、 (決定) を押す

「設定しました」と表示され、Webページ表示画面に戻ります。

お知らせ

- Web設定メニューからも設定を行うことができます。「画像の表示／非表示を設定する」(※同じページ内です。)
- 画像を表示しない場合、画像の位置には「」が表示されます。


メロディを再生する、再生しないを設定する

表示するWebページにメロディデータが埋め込まれているときに、そのメロディを再生するかどうかを設定します。

再生しないように設定してもメロディデータのダウンロードは可能です。

- 1 Webメニューから  を押して「Web設定」を選択し、 (決定) を押す

Web設定メニューが表示されます。

- 2  を押して「2.BGM再生設定」を選択し、 (決定) を押す

- 3  を押して「1.ON」または「2.OFF」を選択する

- 4 (決定) を押す

「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時は「ON」に設定されています。
- メロディ再生中は音量を調整できます。
「Webページのメロディの音量を調整する」
(※9-19ページ)


Cookieの有効／無効を設定する

本電話機は、Webサーバが「Cookie（クッキー）」と呼ばれる情報を送ってきたときに、それを保存します。次に同じWebサーバに接続した際に、Cookieを送信するかどうかを設定することができます。

- 1 Webメニューから  を押して「Web設定」を選択し、 (決定) を押す

Web設定メニューが表示されます。

- 2  を押して「6.Cookie設定」を選択し、 (決定) を押す

- 3  を押して「1.ON」または「2.OFF」を選択し、 (決定) を押す

「設定しました」と表示されます。

お知らせ



- お買い上げ時は「ON」に設定されています。

SSL 証明書の有効／無効を設定する



SSL ページを表示する際に、接続するサイトの安全性を確認するために使用する証明書の内容を表示し、有効／無効を設定することができます。


- 1 Webメニューから  を押して「Web 設定」を選択し、（決定）を押す

Web 設定メニューが表示されます。

- 2  を押して「5.SSL 証明書」を選択し、（決定）を押す

SSL 証明書の一覧が表示されます。



- 3  を押して表示させたい証明書を選択し、（決定）を押す

SSL 証明書の内容が表示されます。証明書の内容の続きは、 を押して表示させます。



▶ 証明書の有効／無効を設定するとき


手順4へ進みます。

▶ 他の証明書を確認するとき

（戻る）または  を押し、証明書の一覧から他の証明書を選択します。

- 4 （決定）を押す

- 5  を押して「1.有効」または「2.無効」を選択し、（決定）を押す

設定が完了し、「設定しました」と表示されたあと、証明書一覧画面に戻ります。 を押すと待ち受け画面に戻ります。

■ SSL ページの表示

SSL で保護された Web ページを表示する際には、「SSL 通信中」と表示され、認証処理のあと SSL ページが表示されます。また、SSL ページの表示中は「」が表示されます。

SSL 証明書の期限の切れている Web ページや、本電話機の SSL 証明書と異なる証明書を使用している Web ページを表示しようとしたときは、通信の安全性が保証されないため、接続するか確認する画面が表示されます。

確認する画面で「1.はい」を選択して接続した場合、お客様の個人情報を安全に送信することができます。ご注意ください。

お知らせ


- SSL 証明書は、5 件登録されています。
- お買い上げ時、SSL 証明書設定は、すべて「有効」に設定されています。
- SSL (Secure Sockets Layer) とは、Netscape Communications 社の提唱するセキュリティ機能の付加された HTTP プロトコル（通信のための規約）です。インターネット上でプライバシーやクレジットカード番号などに関する情報を、盗用を防ぎ安全にやりとりするために考案されたものです。


応答待ち時間を設定する

インターネット接続中、Webページを取得する際にWebサーバから応答がないときにWebページ取得を中止するまでの時間を設定します。

-
- 1 Webメニューから  を押して「Web設定」を選択し、○（決定）を押す


Web設定メニューが表示されます。

-
- 2  を押して「4. 応答待ち時間設定」を選択し、○（決定）を押す

-
- 3  を押して「1. 60秒」、「2. 90秒」または「3. 無制限」を選択し、○（決定）を押す

「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時は「60秒」に設定されています。
- 「無制限」に設定した場合、自動的にWebページの取得を中止しません。 （中止）を押すとWebページの取得を中止します。

接続先を変更する

本電話機はインターネット標準のプロトコルを採用しておりますので、自分がパソコンで使っている一般のプロバイダなどからインターネットに接続したり、会社のネットワークに接続することができます。また、一般のプロバイダなどのメールアドレスを利用してEメールを送受信することができます。「プロバイダのメールアドレスを利用する」(※8-38ページ) 公衆モードで利用するダイヤルアップ設定と、オフィスモードで利用するダイヤルアップ設定を各1件ずつ登録することができます。



- 一般のプロバイダをご利用になるときは、別途プロバイダとの契約が必要です。
- プロバイダによっては、サーバの設定や接続条件により接続できない場合があります。

公衆動作モードの切り替え



公衆モードでダイヤルアップするときの接続先を設定するには、まず、公衆動作モード設定を「オンラインサインアップ連動」から「手動設定」に切り替えます。お買い上げ時、公衆動作モード設定は「オンラインサインアップ連動」に設定されています。このとき、公衆モードでのダイヤルアップ先は、ウィルコムメールサーバーとなります。オフィスモードでのダイヤルアップ先を設定するときには公衆動作モードの設定の必要はありません。

-
- 1 待ち受け画面で  (Menu ボタン)  と押す

ダイヤルアップ設定メニューが表示されます。

- 2  を押して「3. 公衆動作モード設定」を選択し、 (決定) を押す



動作モードを選択する画面が表示されます。

- 3  を押して「2. 手動設定」を選択し、 (決定) を押す

確認画面が表示されます。

- ▶ 公衆モードでのダイヤルアップ先をウィルコムのメールサーバーに戻すとき

「1. オンラインサインアップ連動」を選択し、 (決定) を押す

- 4  を押して「1. はい」を選択し、 (決定) を押す

動作モードが「2. 手動設定」に設定され、手順1のダイヤルアップ設定メニューに戻ります。

お知らせ

- 公衆動作モード設定を「手動設定」から「オンラインサインアップ連動」に戻すと、公衆モードのダイヤルアップ設定画面には、オンラインサインアップ連動のダイヤルアップ設定が表示されますが、設定したダイヤルアップの設定内容は保持されています。公衆動作モード設定を再度「手動設定」に切り替えることで手動で設定したダイヤルアップ設定を使用できます。

ダイヤルアップを設定する

ご利用になるプロバイダからの通知内容をもとに以下の設定を行います。設定内容については、各プロバイダにお問い合わせください。

オフィスモードで事業所内のネットワークなどに接続する場合の設定内容については、社内のLAN管理者などにお問い合わせください。また、オフィスモードで利用するには、事業所等に設置されている事業所用PHSシステムに本電話機が登録されている必要があります。「オフィスモードで使う」(P.13-4 ページ)

ダイヤルアップ設定

- ダイヤルアップ名称 : この設定について、お好みの名前をつけることができます。(全角8文字または半角16文字まで)
- 電話番号 : 接続先の電話番号(アクセスポイント)を入力します。(32桁まで)
- ユーザー名 : ダイヤルアップ接続するときに必要なログイン名を入力します。(半角64文字まで)
- パスワード : ダイヤルアップ接続するときに必要なパスワードを入力します。(半角128文字まで)
- 送信メールアカウント : メール送信に使用するメールアカウントを選択します。
- 分計発信 : 分計発信するかどうかを設定します。
- ワンタイムパスワード : 接続のたびにワンタイムパスワードを入力するかどうかを設定します。

ダイヤルアップ詳細設定

- IPアドレス自動取得 : IPアドレスを自動で取得するかどうかを選択します。
- IPアドレス : IPアドレスが割り当てられているとき、IPアドレスを入力します。
- DNS自動取得 : DNSサーバのIPアドレスを自動で取得するかどうかを選択します。
- プライマリDNS : プライマリDNSサーバのIPアドレスを入力します。
- セカンダリDNS : セカンダリDNSサーバのIPアドレスを入力します。
- HTTP Proxy : Proxyサーバを使用するかどうかを選択します。
- Proxyサーバ名 : Proxyサーバの名称を入力します。(半角64文字まで)
- Proxyポート番号 : Proxyサーバのポート番号を入力します。

1 待ち受け画面で (Menu ボタン)

  と押す

ダイヤルアップ設定メニューが表示されます。

2 を押し、「1.公衆」または「2.オフィス」を選択する

▶ 公衆モードでのダイヤルアップ設定を行うとき

「1.公衆」を選択する

公衆動作モードが「オンラインサインアップ連動」に設定されているときは、ウィルコムメールサーバーのダイヤルアップ設定の内容が表示されます。オンラインサインアップ連動のダイヤルアップ設定は、送信メールアドレス、分計発信を除き編集できません。公衆動作モードを「手動設定」に切り替えてください。「公衆動作モードの切り替え」(※9-28ページ)

▶ オフィスモードでのダイヤルアップ設定を行うとき

「2.オフィス」を選択する

3 ○ (決定) を押す

ダイヤルアップ設定画面が表示されます。


4 各項目を選択し、設定する

ダイヤルアップ設定の各項目を入力、または選択します。

各項目の設定後、詳細設定を行うには手順5へ、設定を完了させるには手順9へ進みます。


▶ ダイヤルアップ名称

この設定に名前をつけます。ご自分でわかりやすい名前を入力してください。

- 1  を押し、「ダイヤルアップ名称」を選択し、○ (決定) を押す
- 2 ダイヤルアップ名称を入力し、○ (決定) を押す

▶ 電話番号

プロバイダから通知されたダイヤルアップ先(アクセスポイント)の電話番号を正しく入力してください。

- 1  を押し、「電話番号」を選択し、○ (決定) を押す
- 2 電話番号を入力し、○ (決定) を押す

アクセスポイントの対応通信方式に合わせて、電話番号に続けて下表の番号を入力します。

アクセスポイント	電話番号に続けて
2xパケット方式*	##64
1xパケット方式*	##61
64kPIAFS (ベストエフォート)	##4
64kPIAFS (ギャランティ)	##41
32kPIAFS	##3

発信者番号通知の設定に関係なく本電話機の電話番号がアクセスポイントに通知されますので、あらかじめご了承ください。「発信者番号通知を設定する(発信者番号通知)」(※11-2ページ)


※2xパケット方式、1xパケット方式対応の料金コースをご利用のお客さまは、32kPIAFS、64kPIAFSで通信を行う場合、パケットごとの課金ではなく時間で課金されるため、別途料金が発生しますのでご注意ください。

お知らせ

- 64kPIAFS方式をご利用になる場合は、「64kPIAFSの選択」(※10-14ページ)もご覧ください。


▶ ユーザー名

プロバイダから通知されたユーザー名を正しく入力してください。

- 1  を押し、「ユーザー名」を選択する
- 2 ○ (決定) を押し、ユーザー名を入力し、○ (決定) を押す



▶ パスワード

プロバイダから通知されたパスワードを正しく入力してください。

- 1  を押し、「パスワード」を選択し、○ (決定) を押す
- 2 パスワードを入力し、○ (決定) を押す

▶ 送信メールアドレス

このダイヤルアップ設定で使用する、送信メールアドレスを選択します。「送信メールアドレスを選択する」(※8-42ページ)



- 1  を押し、「送信メールアドレス」を選択し、○ (決定) を押す
- 2  を押し、メールアドレスを選択し、○ (決定) を押す

▶ 分計発信

分計サービスを利用して接続する場合、「ON」に設定します。「料金分計サービスを利用する(有料)」(※12-38ページ)



オフィスモードでのダイヤルアップ設定では分計発信を設定することはできません。

パケット通信方式のアクセスポイントに接続する際はご利用になれませんので「OFF」に設定してください。

- ①  を押して「分計発信」を選択し、○ (決定) を押す
- ②  を押して「1.ON」または「2.OFF」を選択し、○ (決定) を押す

▶ ワンタイムパスワード

接続のためにワンタイムパスワードを入力する場合、「ON」に設定します。この項目は、手順2で「2.オフィス」を選択した場合、または、公衆動作モードが「手動設定」のときに手順2で「1.公衆」を選択した場合に表示されます。「ダイヤルアップ接続時にワンタイムパスワードを使用する」(※12-41ページ)「公衆動作モードの切り替え」(※9-28ページ)

- ①  を押して「ワンタイムパスワード」を選択し、○ (決定) を押す
- ②  を押して「1.ON」または「2.OFF」を選択し、○ (決定) を押す

5 (メニュー) を押す

6 を押して「2.詳細設定」を選択し、○ (決定) を押す



ダイヤルアップ詳細設定画面が表示されます。

7 各項目を選択し、設定する

ダイヤルアップ詳細設定の各項目を入力、または選択します。




▶ IPアドレス自動取得

プロバイダからの通知をもとに、「ON」または「OFF」を選択してください。

- ①  を押して「IPアドレス自動取得」を選択し、○ (決定) を押す
- ②  を押して「1.ON」または「2.OFF」を選択し、○ (決定) を押す



▶ IPアドレス

IPアドレス自動取得を「OFF」に設定した場合、プロバイダから通知されているIPアドレスを入力します。IPアドレス自動取得が「ON」に設定されているときは編集できません。

- ①  を押して「IPアドレス」を選択し、○ (決定) を押す
- ② IPアドレスを入力し、○ (決定) を押す「.」(ピリオド)は、 を押して英字入力に切り替え、 を押して入力します。


▶ DNS自動取得

プロバイダからの通知をもとに、「ON」または「OFF」を選択してください。

- ①  を押して「DNS自動取得」を選択し、○ (決定) を押す
- ②  を押して「1.ON」または「2.OFF」を選択し、○ (決定) を押す



▶ プライマリDNS / セカンダリDNS

DNS自動取得を「OFF」に設定した場合、DNSサーバのアドレスを入力します。DNS自動取得が「ON」に設定されているときは編集できません。

- ①  を押して「プライマリDNS」または「セカンダリDNS」を選択し、○ (決定) を押す
- ② DNSサーバのアドレスを入力し、○ (決定) を押す


▶ HTTP Proxy

接続にProxyサーバを利用するかどうかを選択します。プロバイダからの通知をもとに、「ON」または「OFF」を選択してください。

- ①  を押して「HTTP Proxy」を選択し、○ (決定) を押す
- ②  を押して「1.ON」または「2.OFF」を選択し、○ (決定) を押す




▶ Proxyサーバ名

HTTP Proxyを「ON」にした場合、Proxyサーバのアドレスを入力します。

- ①  を押して「Proxyサーバ名」を選択し、○ (決定) を押す
- ② Proxyサーバのアドレスを入力し、○ (決定) を押す

▶ Proxyポート番号

HTTP Proxyを「ON」にした場合、Proxyサーバのポート番号を入力します。お買い上げ時は「8080」に設定されています。

- ①  を押して「Proxyポート番号」を選択し、 (決定) を押す
- ② Proxyサーバのポート番号を入力し、 (決定) を押す

8 (登録) を押す

9 (メニュー) を押す

10 を押して「1.設定完了」を選択し、 (決定) を押す

ダイヤルアップ設定が完了し、手順1のダイヤルアップ設定メニューに戻ります。

ダイヤルアップ設定を消去する

お客様が設定したダイヤルアップ設定を消去することができます。

1 ダイヤルアップ設定画面を表示させる

「ダイヤルアップを設定する」(※9-29ページ)の手順1～3

2 (メニュー) を押す

3 を押して「9.設定消去」を選択し、 (決定) を押す

消去してよいかどうかを確認する画面が表示されます。

4 を押して「1.はい」を選択し、 (決定) を押す

「消去しました」と表示され、ダイヤルアップ設定メニューに戻ります。

お知らせ

- オンラインサインアップ連動のダイヤルアップ設定は消去することができません。