

# 機能追加に伴う取扱説明書記載内容の変更について


2006年10月のファームウェアのバージョンアップにより、以下の機能が変更となりました。変更内容については、本誌をお読みいただきますようお願いいたします。

- 「ポインティング指質設定」機能の変更
- 指紋センサーによる「長押し機能設定」
- 「完全消去+初期化」機能の変更

## ポインティング指質設定の変更

ポインティング指質設定の変更に伴い、取扱説明書12-65ページのポインティング指質設定画面に「オート」の項目が追加となります。この機能を「オート」に設定すると、本電話機が自動的にユーザの指質を判定します。

1 待ち受け画面で **F** **7 FINGER** **3 DEF** を押す



2 **1** **6** のいずれかを押す

### お知らせ

- 「オート」を設定しているときは、指紋センサーの決定キーは無効となります。また、指紋センサーの決定キーの設定を変更することもできません。「指紋センサーによる操作の決定方法を設定する（決定キー設定）」（※12-65）
- 「ポインティング指質設定」の初期値は「オート」に設定されています。「オール設定リセット」「完全消去+初期化」および「リモートロック」機能の「リモートロック+データ消去」を実行した場合に、「ポインティング指質設定」は「オート」に設定されます。
- 「オート」で指紋センサーがうまく操作できない場合は、ポインティング指質設定をレベル1～5に選択してください。


## 指紋センサーによる「長押し機能設定」

指紋センサーの動作設定の変更に伴い、「指紋センサー」画面に「長押し機能設定」の項目が追加となります。この機能を「有効」に設定すると、指紋センサーで長押し動作が有効となります。

「長押し機能設定」を有効にすると、指紋センサー上で指を上下左右にスライドするか、指紋センサーの中央部を指でタッチした状態で、指を約1秒間静止させたままにすると、長押し動作が実行されます。

「指紋センサー」については、取扱説明書の12-64ページ「指紋センサーの動作を設定する」を参照してください。

## 1 待ち受け画面で **F** **7 PARS** **6 MNO** を押す



## 2 **1** (有効) を押す

- ▶ 指紋センサーによる長押し動作を解除するには、長押し機能設定時に **2 ABC** (無効) を押します。

### お知らせ

- 「長押し機能設定」の初期値は「有効」に設定されています。「オール設定リセット」「完全消去+初期化」および「リモートロック」機能の「リモートロック+データ消去」を実行した場合に、「長押し機能設定」は「有効」に設定されます。

## 「完全消去+初期化」機能の変更

「完全消去+初期化」機能の設定手順の変更に伴い、取扱説明書 11-32 ページの「設定をリセットする (リセット)」の操作手順が変更となります。



## 1 待ち受け画面で **F** **9 WXYZ** **5 JKL** を押す



## 2 **1** (オール設定リセット) または **2 ABC** (完全消去+初期化) を押す

## 3 指紋認証または暗証番号認証を行う



「指紋や暗証番号で認証を行う」(P. 11-15 ページ)、「暗証番号で認証を行う」(P. 11-16 ページ) 確認のメッセージが表示されます。



### ▶ **1** (オール設定リセット) を押した場合

4  で「Yes」を選択し、 を押す  
確認のメッセージが表示されます。

5  で「Yes」を選択し、 を押す

### ▶ **2 ABC** (完全消去+初期化) を押した場合

4  で「Yes」を選択し、 を押す、または **1** を押す  
確認のメッセージが表示されます。

5  で「Yes」を選択し、 を押す、または **1** を押す