

# 9

## インターネット

Web の基本操作 .....	9-2
ホームページを利用する.....	9-6
アドレスを使って Web ページに接続する .....	9-7
Web ページの表示履歴を利用する .....	9-9
タブを利用して複数の Web ページを開く ..	9-11
ブックマークを利用する.....	9-13
Web ページを検索する .....	9-17
ページメモを利用する.....	9-19
Web ページに関する機能を活用する .....	9-23
ブラウザの各種機能を設定する.....	9-31
接続先を変更する (インターネット設定) .....	9-41

# Webの基本操作

## Webの利用を開始する／終了する

### Webの利用を開始する

- 1 待ち受け画面で **WEB** または **MENU**  を押す

Webメニューが表示されます。このメニューから、インターネット上のWebページへの接続や、ブラウザに関する設定を行います。

### Webの利用を終了する

- 1 Webページの表示中に **WEB** (メニュー) を押す
- 3  で「Yes」を選択し、 を押す

- 2 **OPEN** (終了) を押す  
「ブラウザを終了しますか?」と表示されます。

## 公式サイトを表示する

ウィルコムが提供するポータルサイト「CLUB AIR-EDGE」に接続します。

- 1 待ち受け画面で **WEB** または **MENU**  を押す
- 2  (公式サイト) を押す

## 前のページに戻る／次のページに進む

### ひとつ前のページに戻る

- 1 Webページの表示中に **BACK** (戻る) を押す

## 次のページに進む

1 Webページの表示中に  (メニュー) を押す

2  (進む) を押す

### お知らせ

- 履歴の一覧を利用して、以前表示したページに接続することもできます。「Webページの表示履歴を利用する」(※9-9ページ)
- 表示モードが「ケータイモード」の場合は、 でひとつ前のページに、 で次のページに移動することもできます。「画面の表示幅を設定する(表示モード)」(※9-33ページ)

## Webページ上の電話番号に電話をかける

Webページの画面では、電話番号が記載されている箇所は他と違う色で表示されています。この電話番号を選択して、電話をかけることができます。

1  で目的の電話番号にフォーカスを移動する

フォーカスされた電話番号は反転表示されます。

2  を押す

3  (発信) を押す

確認のメッセージが表示されます。

4  (発信) または  を押す

表示された番号に電話がかかります。  
通話終了後は、元のWebページの表示に戻ります。

### お知らせ

- 手順3の電話番号の確認画面で  (メニュー) を押すと、番号非通知や料金分計での発信を選択することができます。「発信者番号通知を設定する(番号通知設定)」(※11-2ページ)、「料金分計サービスを利用する(有料)」(※13-95ページ)
- オフィスモードでWebを利用している場合は、手順3の電話番号の確認画面で  を押すと、あらかじめ登録しておいた外線発信番号を付加することができます。また、 を押すと発信するモードを一時的に切り替えることができます。「外線発信番号を登録する(外線発信番号)」(※14-5ページ)、「発信するモードを一時的に切り替える」(※14-6ページ)
- 表示モードが「Smart-Fitモード」または「デスクトップモード」のときは、 でもフォーカスを移動できます。「画面の表示幅を設定する(表示モード)」(※9-33ページ)

## 位置情報を通知して電話をかける

位置情報を利用したWebページの場合は、選択した電話番号に電話をかける際、本電話機の位置情報を付加することができます。

この機能を使うと、位置情報を利用した音声サービスを利用することができます。「位置情報を利用する」(※13-43ページ)

位置情報を通知して電話をかけるには、あらかじめ位置情報通知機能を「ON」に設定する必要があります。「発信型機能を利用する」(※13-45ページ)

## Webページの電話番号にライトメールを送信する

Webページの画面では、電話番号が記載されている箇所は他と違う色で表示されています。この電話番号を選択して、ライトメールを送信することができます。

1  で目的の電話番号にフォーカスを移動する

フォーカスされた電話番号は反転表示されます。

2  を押す

3  (ライトメール作成) を押す

4 ライトメールを作成し、送信する

「ライトメールを作成して送信する」(※8-41ページ)

## WebページのEメールアドレスにメールを送信する

Webページの画面では、Eメールアドレスが記載されている箇所は他と違う色で表示されています。このEメールアドレスを選択して、Eメールを送信することができます。

1  で目的のEメールアドレスにフォーカスを移動する

フォーカスされたEメールアドレスは反転表示されます。

2  を押す

4 Eメールを作成し、送信する

「Eメールを新規に作成して送信する」(※8-8ページ)

3  (Eメール作成) を押す

### お知らせ

- 表示モードが「Smart-Fitモード」または「デスクトップモード」のときは、 でもフォーカスを移動できます。「画面の表示幅を設定する(表示モード)」(※9-33ページ)

## 端末情報を通知する

Webページによっては、お客様の位置情報、電話番号、メールアドレスを利用するサービスを提供しています。Webページの表示中に、位置情報、電話番号、メールアドレスの要求があった場合、本電話機では情報を送信するかどうか確認する画面を表示します。端末情報を通知する場合は次のように操作します。

1  で「Yes」を選択し、 を押す

端末情報が送信されます。

### お知らせ

- 端末情報は、送出される前に必ず確認画面が表示されます。
- 送出する端末情報は、インターネットを経由してコンテンツプロバイダに送られるため、場合によっては第三者に知られてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。

## フレームを選択する

Webページにフレームが設定されているときは、で画面がスクロールしなくなった状態で、さらにによる移動を行うと、最も近いフレームへ移動します。

### お知らせ

- ブラウザの表示モードが「デスクトップモード」の場合は、で画面を左右にスクロールさせることもできます。「画面の表示幅を設定する (表示モード)」(p.9-33ページ)

## 選択したフレームのみを表示する

Webページにフレームが設定されている場合、あるフレームを選択して画面に表示させることができます。

### 1 Webページのフレームを選択する

### 2 (メニュー) を押す

### 3 (ウィンドウメニュー) を押す

### 4 (Frame in) を押す

手順1で選択したフレームのみが表示されます。  
 (戻る) を押すと、ページ全体の表示に戻ります。

# ホームページを利用する

最も頻繁に閲覧するWebページは、ホームページとして設定しておくことで便利です。ホームページは、待ち受け画面から簡単な操作ですぐに表示させることができます。

## ホームページを設定する

ホームページを設定するには、アドレスを入力して指定する方法と、表示中のWebページをホームページに設定する方法があります。

### アドレスを入力して指定する

- 1 待ち受け画面で **WEB** または **MENU** **3** を押す
  - 2 **9** (オプション) を押す
  - 3 **1** (ホーム) を押す
  - 4 **1** (アドレス編集) を押す
  - 5 ホームページに指定するWebページのアドレスを入力する
  - 6 **←** を押す
- ホームページが設定され、「ホームに設定しました」と表示されます。

### 表示中のWebページをホームページに設定する

- 1 ホームページとして設定したいWebページを表示させる
  - 2 **WEB** (メニュー) を押す
  - 3 **9** (オプション) を押す
  - 4 **1** (ホーム) を押す
  - 5 **2** (ホームに設定) を押す
- ホームページが設定され、「ホームに設定しました」と表示されます。

#### お知らせ

- 表示中のWebページのアドレスが「http://」を含めて200文字を超えるときは、「アドレスが長すぎます。省略して登録しますか?」と表示されます。**2** で「Yes」を選択して **←** を押し、200文字以内に編集してから登録してください。

## ホームページを表示する

- 1 待ち受け画面で **WEB** または **MENU** **3** を押す
  - 2 **2** (ホーム) を押す
- ▶ Webページを表示中に、ホームページを表示するには
- WEB** (メニュー) を押し、**9** (Webページを開く) を押し、**1** (ホーム) を押します。

# アドレスを使ってWebページに接続する

アドレスを入力して、インターネット上のWebページに接続することができます。  
また、入力したアドレスの履歴は自動的に20件まで保存されます。入力履歴を利用すると、以前接続したWebページに簡単に再接続できます。

## アドレスを入力してWebページに接続する

アドレスを入力して、インターネット上のWebページに接続します。

1 待ち受け画面で **WEB** または **MENU** **3** **開** を押す

2 **2** **開** (Webページを開く) を押す

▶ Webページの表示中に、Webページを開くメニューを表示するには

**WEB** (メニュー) を押し、**5** **開** (Webページを開く) を押し、**2** **開** (Webページを開く) を押します。

3 **1** **入** (アドレス入力) を押す

4 アドレスを入力する

「http://」はあらかじめ入力されているので、それ以降のアドレスを入力します。  
URLは「http://」を含めて全角で100文字、半角で200文字まで入力できます。

5 **OK** を押す

### お知らせ

- URL編集画面で、最初の文字が「http://」「https://」以外の文字で始めるとエラーとなり、編集のやり直しになります。

## 最後に表示していたWebページに接続する

最後に表示していたWebページに接続します。

1 待ち受け画面で **WEB** または **MENU** **3** **開** を押す

2 **2** **開** (Webページを開く) を押す

▶ Webページの表示中に、Webページを開くメニューを表示するには

**WEB** (メニュー) を押し、**5** **開** (Webページを開く) を押し、**2** **開** (Webページを開く) を押します。

3 **2** **開** (最後のアドレス) を押す

最後に表示していたWebページのアドレスが表示されます。表示されたアドレスを編集することもできます。

4 **OK** を押す

## アドレスの入力履歴からWebページに接続する（入力履歴）

過去に入力したアドレスの履歴から、インターネット上のWebページに接続することができます。履歴は20件まで保存されています。

1 待ち受け画面で  または   を押す

2  (Webページを開く) を押す

▶ Webページの表示中に、Webページを開くメニューを表示するには

 (メニュー) を押し、 (Webページを開く) を押し、 (Webページを開く) を押します。

3  (入力履歴) を押す

以前Webページに接続した際に入力したアドレスの履歴が、20件まで表示されます。(お買い上げ時にはURLの履歴がないため表示されません。)

4  で表示したい入力履歴を選択し、 を押す

▶ 入力履歴のアドレスを編集するには

 で入力履歴を選択して  (メニュー) を押し、 (アドレス編集) を押します。アドレスの入力画面に、選択した入力履歴のアドレスが表示されるので、必要に応じて編集します。 を押すと、編集後のアドレスへの接続が開始されます。

▶ 入力履歴のアドレスを削除するには

 で入力履歴を選択して  (メニュー) を押し、 (削除) を押します。「入力履歴を削除しますか?」と表示されるので、 で「Yes」を選択し、 を押します。

### お知らせ

- 入力履歴は、新しいものが一番上に表示されます。20件を超える履歴は古い順から上書きされます。

# Webページの表示履歴を利用する

接続したWebページのアドレスは、履歴として自動的に50件まで保存されます。履歴を利用すると、以前接続したWebページに簡単に再接続できます。

## 履歴からWebページに接続する（履歴）

1 待ち受け画面で **WEB** または **MENU** **3.0** を押す

3 **1.2** で表示したい履歴を選択し、**1.0** を押す

2 **5.0** (履歴) を押す

履歴一覧が表示されます。

▶ Webページの表示中に履歴一覧を表示するには

**WEB** (メニュー) を押して **5.0** (Webページを開く) を押し、**3.0** (履歴) を押します。

お知らせ

- 履歴一覧では、最後に保存された履歴が一番上に表示されます。

## 履歴のアドレスを確認する

履歴のアドレスを表示して確認することができます。

1 履歴一覧を表示する

「履歴からWebページに接続する（履歴）」の手順1～2（※同じページ内です。）の操作を行います。

3 **1.0** (アドレス表示) を押す

履歴のアドレスが表示されます。**1.0** (戻る) を押すと、履歴一覧に戻ります。

2 **1.2** で確認したい履歴を選択し、**WEB** (メニュー) を押す

お知らせ

- 接続したWebページのアドレスが200文字を超えていたときは、正しく表示されません。

## Webページの表示履歴を削除する

Webページの表示履歴は1件ずつ個別に、または一括で削除できます。

### 履歴を個別に削除する

#### 1 履歴一覧を表示する

「履歴からWebページに接続する(履歴)」の手順1～2(※9-9ページ)の操作を行います。

#### 2 で削除したい履歴を選択し、 (メニュー) を押す

#### 3 (削除) を押す

#### 4 で「Yes」を選択し、 を押す 履歴が削除され、「削除しました」と表示されます。

### 履歴をすべて削除する

#### 1 履歴一覧を表示する

「履歴からWebページに接続する(履歴)」の手順1～2(※9-9ページ)の操作を行います。

#### 2 (メニュー) を押す

#### 3 (全削除) を押す

#### 4 指紋認証または暗証番号認証を行う

「指紋や暗証番号で認証を行う」(※11-11ページ)、「暗証番号で認証を行う」(※11-12ページ)認証されると、「全件削除しますか？」と表示されます。

#### 5 で「Yes」を選択し、 を押す 履歴が削除され、「削除しました」と表示されます。

#### お知らせ

- 履歴をすべて削除すると、アドレスの入力履歴もすべて削除されます。「アドレスの入力履歴からWebページに接続する(入力履歴)」(※9-8ページ)

# タブを利用して複数のWebページを開く

本電話機では、3ページまでのWebページを切り替えて表示することができます。Webページの切り替えには、画面上部に表示される「タブ」を使います。

タブを使うと、複数のWebページを重ねたように表示できます。それぞれのWebページに表示されるタブを選択することで、一番上に表示することができます。

## リンクを新しいタブで開く

タブは、表示しているWebページが1ページだけのときは表示されません。Webページ上のリンクを新しいタブで開くと、今まで表示していたWebページと、新しく開いたリンク先のWebページのそれぞれにタブが設定されます。

1 Webページの表示中に、で目的のリンクにフォーカスを移動する

▶ タブを使わずリンクを開くときは

 (開く) を押すと、タブが設定されずにリンク先のWebページに切り替わります。

2  を約1秒以上押す

3  (新しいタブで開く) を押す

リンク先のWebページが開き、タブが2つ設定されます。

すでにタブが2つ設定されている場合は、3つ目のタブが設定されます。

### お知らせ

- リンクにフォーカスを移動して  (メニュー) を押し、 (ウィンドウメニュー) を押し、 (新規に開く) を押しても、リンク先のWebページが新しいタブで開きます。

## 表示するタブを切り替える

1 タブが表示されているときに、 を押し

または   を押してください。タブが選択できる状態になります。

2  で表示するタブを切り替える

 でひとつ右のタブに、 でひとつ左のタブに表示が切り替わります。

3  を押す

## 表示中のタブを閉じる

現在表示中のタブのみを閉じます。

1 タブが表示されているときに、 (メニュー) を押し

3  (このタブを閉じる) を押す

2  (ウィンドウメニュー) を押す

## 表示していないタブを閉じる

現在表示していないタブをすべて閉じます。

- 1 タブが表示されているときに、 (メニュー) を押す
- 2  (ウィンドウメニュー) を押す
- 3  (他のタブを閉じる) を押す

# ブックマークを利用する

よく見るWebページは、ブックマークに登録することで簡単に接続することができます。ブックマークは、10件のフォルダに各20件、合計200件まで登録することができます。

## ブックマークに登録する

### 表示中のWebページをブックマークに登録する

1 Webページの表示中に  (メニュー) を押す

2  (ブックマーク) を押す

3  (ブックマーク登録) を押す

ブックマークフォルダの一覧が表示されます。

4  で登録先のフォルダを選択し、  
 を押す

Webページがブックマークに登録され、「ブックマークに登録しました」と表示されます。

▶ 選択したフォルダにすでに20件登録されているとき

「これ以上ブックマークに登録できません」と表示されます。 を押すと、手順3のフォルダを選択する画面に戻ります。もう一度登録先のフォルダを選択します。

#### お知らせ

- 登録したWebページにタイトルがないときは、アドレスをタイトルとしてブックマークに登録します。
- 登録したブックマークはフォルダの一番下に追加されます。
- 登録するWebページのアドレスが「http://」を含めて200文字を超えるときは、「アドレスが長すぎます。省略して登録しますか?」と表示されます。 で「Yes」を選択して  を押し、200文字以内に編集してから登録してください。

### リンク先をブックマークに登録する

Webページ上のリンクを、ブックマークとして登録することができます。

1 Webページの表示中に、 で目的のリンクにフォーカスを移動する

2  を約1秒以上押す

3  (ブックマーク登録) を押す  
ブックマークフォルダの一覧が表示されます。

4  で登録先のフォルダを選択し、  
 を押す

Webページがブックマークに登録され、「ブックマークに登録しました」と表示されます。

## ブックマークに登録したWebページに接続する

- 1 待ち受け画面で **WEB** または **MENU** **3** を押す
- 2 **3** (ブックマーク) を押す  
▶ Webページの表示中にブックマークフォルダ一覧を表示するには  
**MEMU** (メニュー) を押し、**4** (ブックマーク) を押して、**2** (ブックマークフォルダ) を押します。
- 3 **1** でブックマークが登録されているフォルダを選択し、**1** を押す
- 4 **1** でブックマークを選択し、**1** を押す

## ブックマークフォルダ名を変更する

- 1 ブックマークフォルダ一覧から、フォルダ名を変更したいフォルダを選択する  
「ブックマークに登録したWebページに接続する」の手順1～3 (☞同じページ内です。) の操作を行います。
- 2 **MEMU** (メニュー) を押す
- 3 **1** (フォルダ名編集) を押す
- 4 フォルダ名を変更する  
フォルダ名は全角16文字 (半角32文字) まで入力できます。
- 5 **1** を押す

## ブックマークのタイトルやアドレスを編集する

ブックマークのタイトルをわかりやすく編集したり、アドレスを変更することができます。

- 1 ブックマーク一覧から、タイトルやアドレスを編集するブックマークを選択する  
「ブックマークに登録したWebページに接続する」の手順1～4 (☞同じページ内です。) の操作を行います。
- 2 **MEMU** (メニュー) を押す
- 3 **2** (編集) を押す  
編集画面が表示されます。
- ▶ ブックマークのアドレスを確認するには  
**1** (アドレス表示) を押します。この画面でアドレスを編集することはできません。  
**MEMU** (戻る) を押すと、ブックマーク一覧に戻ります。
- 4 **1** で「タイトル」欄または「アドレス」欄を選択し、**1** (編集) を押す
- 5 タイトルまたはアドレスを編集する  
タイトルは全角16文字 (半角32文字) まで、アドレスは最大で半角200文字まで入力できます。
- 6 **1** を押す  
ブックマークのタイトルやアドレスが変更され、手順3の編集画面に戻ります。
- 7 **MEMU** (決定) を押す  
タイトルを変更した場合は、ブックマーク一覧に変更後のタイトルが表示されます。

## ブックマークを移動する

### ブックマークを他のフォルダに移動する

- 1 ブックマーク一覧から、タイトルやアドレスを編集するブックマークを選択する

「ブックマークに登録したWebページに接続する」の手順1～4（※9-14ページ）の操作を行います。

- 2 （メニュー）を押す

- 3 （移動）を押す

ブックマークフォルダ一覧が表示されます。

- 4  で移動先フォルダを選択し、 を押す

ブックマークが移動し、「移動しました」と表示されます。

### ブックマークを1つ上／1つ下に移動する

- 1 ブックマーク一覧から、タイトルやアドレスを編集するブックマークを選択する

「ブックマークに登録したWebページに接続する」の手順1～4（※9-14ページ）の操作を行います。

- 2 （メニュー）を押す

- 3  または  を押す

- ▶ （一つ上に移動）を押すと

ブックマークの位置がひとつ上に移動します。

- ▶ （一つ下に移動）を押すと

ブックマークの位置がひとつ下に移動します。

## マイメニューにブックマークを登録する

ブックマークをマイメニューに登録して、簡単にブックマークのアドレスに接続することができます。

- 1 待ち受け画面で  を押す

- 2  で登録先を選択し、（登録）を押す

- 3  を押す

- 4 マイメニューに登録するブックマークを選択する

「ブックマークに登録したWebページに接続する」の手順2～4（※9-14ページ）の操作を行います。

- 5  を押す

ブックマークがマイメニューに登録され、「登録しました」と表示されます。

#### お知らせ

- マイメニューからブックマークを消去しても、元のブックマークは消去されません。
- 元のブックマークを消去しても、マイメニューのブックマークは消去されません。
- 元のブックマークのタイトルやアドレスを変更しても、マイメニューのブックマークは変更されません。

## ブックマークを削除する

### ブックマークを個別に削除する

選択したブックマークをフォルダから削除します。

#### 1 ブックマーク一覧から、削除するブックマークを選択する

「ブックマークに登録したWebページに接続する」の手順1～4 (※9-14ページ) の  でブックマークを選択するまでの操作を行います。

#### 2 (メニュー) を押す

#### 3 (削除) を押す

4  で「Yes」を選択し、 を押す  
ブックマークが削除され、「削除しました」と表示されます。

#### お知らせ

- 手順3で  (全削除) を押すと、「フォルダ内のブックマークをすべて消去する」の手順4 (※同じページ内です。) に進み、表示されているフォルダ内のブックマークをまとめて削除することができます。

### フォルダ内のブックマークをすべて消去する

選択したフォルダ内のブックマークをすべて消去します。

#### 1 ブックマークフォルダ一覧から、ブックマークを削除するフォルダを選択する

「ブックマークに登録したWebページに接続する」の手順1～3 (※9-14ページ) の  でフォルダを選択するまでの操作を行います。

#### 2 (メニュー) を押す

#### 3 (フォルダ内全件削除) を押す

#### 4 指紋認証または暗証番号認証を行う

「指紋や暗証番号で認証を行う」 (※11-11ページ)、「暗証番号で認証を行う」 (※11-12ページ) 認証されると、「フォルダ内データを削除しますか?」と表示されます。

5  で「Yes」を選択し、 を押す  
ブックマークが削除され、「削除しました」と表示されます。

### すべてのブックマークを削除する

全ブックマークフォルダ内の、すべてのブックマークをまとめて削除します。

#### 1 ブックマークフォルダ一覧を表示する

「ブックマークに登録したWebページに接続する」の手順1～2 (※9-14ページ) の操作を行います。

#### 2 (メニュー) を押す

#### 3 (全件削除) を押す

#### 4 指紋認証または暗証番号認証を行う

「指紋や暗証番号で認証を行う」 (※11-11ページ)、「暗証番号で認証を行う」 (※11-12ページ) 認証されると、「全件削除しますか?」と表示されます。

5  で「Yes」を選択し、 を押す  
ブックマークが削除され、「削除しました」と表示されます。

# Webページを検索する

インターネット上のWebページを検索したり、表示中のWebページから特定の文字列を検索することができます。

## インターネット上のWebページを検索する（インターネット検索）

探している情報に関連したキーワードを指定して、インターネット上のWebページを検索することができます。

**1** 待ち受け画面で  または   を押す

**2** （インターネット検索）を押す

前回、インターネット検索を行ったときの検索条件が表示されます。

▶ Webページの表示中にインターネット検索画面を表示するには

（メニュー）を押して （ページ内操作）を押し、（インターネット検索）を押します。

**3**  で「キーワード」欄を選択し、  
 を押す

**4** 検索キーワードを入力する

キーワードは全角128文字（半角256文字）まで入力できます。

**5**  を押す

**6**  で「検索エンジン」欄を選択し、  
 を押す

**7**  で利用する検索エンジンを選択し、  
 を押す

検索エンジンは、Google、Infoseek、Yahoo から選択できます。

**8** （検索）を押す

検索結果の一覧が表示されます。

**9**  で表示する検索結果を選択し、  
 を押す

選択した検索結果への接続が開始されます。

## Webページ内の文字列を検索する（文字列検索）

表示中のWebページ内にある、特定の文字列を検索することができます。

**1** Webページの表示中に （メニュー）を押す

**2** （ページ内操作）を押す

**3** （文字列検索）を押す

前回、文字列検索を行ったときの検索条件が表示されます。

**4** 検索キーワードを入力する

キーワードは全角128文字（半角256文字）まで入力できます。

**5**  を押す

6  で検索方向を選択し、 を押す

検索方向は、「上方向に検索」と「下方向に検索」のいずれか一方を選択できます。

7  で設定する検索オプションを選択し、 を押す

その検索オプションにチェックがつき、有効となります。チェックを外すには、もう一度そのオプションを選択して  を押します。

検索オプションの機能は次のとおりです。

▶ **大文字と小文字を区別**

大文字と小文字を区別して検索します。

▶ **ページの先頭から検索**

ページの先頭から検索します。チェックなしのときはページの末尾から検索します。

▶ **単語検索**

キーワードの文字列と完全に一致する文字列のみを検索します。

▶ **ラウンド検索**

検索方向に応じ、ページの末尾まで検索を終えたとページ先頭へ、ページ先頭まで検索を終えたとページの末尾へそれぞれ戻って検索します。

8  (検索) を押す

Webページ内で最初に検索された文字列が反転表示されます。

検索条件に一致する文字列が存在しない場合は、「文字列が見つかりませんでした」と表示されません。

9 次の文字列を検索する場合は、 (次へ) を押す

文字列の検索を終了する場合は、 (中止) を押します。

# ページメモを利用する

気に入ったWebページがあったら、Webページの内容をページメモとしてまるごと本電話機に保存できます。保存したWebページは、インターネットに接続せずに、待ち受け状態でいつでも何度でも見ることができます。ページメモは最大で10件まで保存することができます。

## ページメモを保存する

1 Webページの表示中に  (メニュー) を押す

▶ 保存件数がいっぱいになるときは

「これ以上ページメモを保存できません」と表示され、保存することができません。

2  (ページメモ) を押す

3  (ページメモ保存) を押す

ページメモが保存され、「保存しました」と表示されます。

### お知らせ

- 作成者の意図などにより、ページメモとして保存できないWebページがあります。
- 保存したWebページにタイトルがないときは、アドレスをタイトルとして保存します。

## ページメモの保存先を変更する

ページメモの保存先は、本体メモリとmicroSDカードのどちらかを選択します。

1 Webページの表示中に  (メニュー) を押す

### お知らせ

- お買い上げ時には、「本体」に設定されています。

2  (オプション) を押す

3  (ページメモ) を押す

4  で「本体」または「microSD」を選択し、 を押す

▶ 「本体」を選択すると

ページメモは本体に保存されるようになります。

▶ 「microSD」を選択すると

ページメモはmicroSDカードに保存されるようになります。

## ページメモを表示する

保存したページメモを表示します。

1 待ち受け画面で  または   を押す

2  (ページメモ) を押す

▶ Webページの表示中にページメモリストを表示するには

 (メニュー) を押して  (ページメモ) を押し、 (ページメモリスト) を押します。

3  で表示したいページメモを選択し、 (表示) を押す

▶ 本体とmicroSDカードを切り替えるには

 (メニュー) を押し、 (本体 / microSD) を押します。この操作を行うごとに、本体とmicroSDのページメモ一覧が切り替わります。

### お知らせ

- ページメモリストでは、最後に保存されたページメモが一番下に表示されます。

## ページメモのタイトルを編集する

ページメモのタイトルをわかりやすく編集できます。

1 ページメモリストから、タイトルを編集するページメモを選択する

「ページメモを表示する」の手順1～3 (※同じページ内です。) の操作を行います。

2  (メニュー) を押す

3  (タイトル編集) を押す

4 タイトルを編集する

タイトルは全角12文字 (半角24文字) まで入力できます。

5  を押す

## ページメモのアドレスを確認する

ページメモのアドレスを表示して確認することができます。

1 ページメモリストから、アドレスを確認するページメモを選択する

「ページメモを表示する」の手順1～3 (※同じページ内です。) の操作を行います。

2  (メニュー) を押す

3  (アドレス表示) を押す

手順1のページメモのアドレスが表示されます。  
 (戻る) を押すと、ページメモリストに戻ります。

## ページメモを保護／保護解除する

ページメモを、誤って削除してしまわないように保護設定することができます。保護されたページメモに対して削除の操作を行っても、「保護のため削除できません」と表示され、削除が実行されません。

### ページメモを保護する

#### 1 ページメモリストから、保護するページメモを選択する

「ページメモを表示する」の手順1～3（[P.9-20](#)ページ）の操作を行います。

#### 2 （メニュー）を押す

#### 3 （保護／保護解除）を押す

「保護しますか？」と表示されます。

#### 4 で「Yes」を選択し、を押す

選択したページメモに保護が設定されます。保護が設定されたページメモには、ページメモリストのタイトルに「」が表示されます。

### ページメモの保護を個別に解除する

#### 1 ページメモリストから、保護解除するページメモを選択する

「ページメモを表示する」の手順1～3（[P.9-20](#)ページ）の操作を行います。

#### 2 （メニュー）を押す

#### 3 （保護／保護解除）を押す

「保護を解除しますか？」と表示されます。

#### 4 で「Yes」を選択し、を押す

選択したページメモの保護が解除されます。保護が解除されたページメモは、ページメモリストの「」が消えます。

### ページメモの保護をすべて解除する

#### 1 ページメモリストを表示する

「ページメモを表示する」の手順1～2（[P.9-20](#)ページ）の操作を行います。

#### 2 （メニュー）を押す

#### 3 （保護全解除）を押す

「保護を全て解除しますか？」と表示されます。

#### 4 で「Yes」を選択し、を押す

## ページメモを削除する

### ページメモを個別に削除する

保存されているページメモを1件ごとに削除できます。

#### 1 ページメモリストから、削除するページメモを選択する

「ページメモを表示する」の手順1～3 (※9-20ページ) の操作を行います。

#### 2 (メニュー) を押す

#### 3 (削除) を押す

「削除しますか?」と表示されます。

#### 4 で「Yes」を選択し、 を押す

ページメモが削除され、「削除しました」と表示されます。

### ページメモをすべて削除する

保存されているページメモをすべて削除します。ただし、保護されているページメモは削除されません。「ページメモを保護/保護解除する」(※9-21ページ)

#### 1 ページメモリストを表示する

「ページメモを表示する」の手順1～2 (※9-20ページ) の操作を行います。

#### 2 (メニュー) を押す

#### 3 (全削除) を押す

#### 4 指紋認証または暗証番号認証を行う

「指紋や暗証番号で認証を行う」(※11-11ページ)、「暗証番号で認証を行う」(※11-12ページ) 認証されると、「全件削除しますか?」と表示されます。

#### 5 で「Yes」を選択し、 を押す

ページメモが削除され、「削除しました」と表示されます。

# Webページに関する機能を活用する

## Webページを再読み込みする（再読み込み）

表示しているWebページの情報を再取得し、内容を更新します。Webページの情報が正常に受信できなかったときなどに行います。

- 1 Webページの表示中に （メニュー）を押す
- 2 （再読み込み）を押す

## Webページを翻訳する（翻訳）

表示しているWebページを、Infoseekの翻訳エンジンを使用して他国語に翻訳することができます。英語→日本語、日本語→英語、韓国語→日本語、中国語→日本語の4種類の翻訳が選択できます。

- 1 Webページの表示中に （メニュー）を押す
- 2 （ページ内操作）を押す
- 3 （翻訳）を押す
- 4 で「翻訳方向」欄を選択し、を押す
- 5 で何語から何語に翻訳するのかわを選択し、を押す
- 6 （翻訳）を押す

前回、翻訳を行ったときの条件が表示されます。

## Webページの画像を保存する

本電話機で保存して表示できる画像データの形式はGIF、JPEG、BMP、PNG、およびMNGの一部です。これらの画像データの形式はインターネット上で一般的に使われている形式です。

### 画像を選択して保存する（画像保存）

Webページ内にある画像を選択して、保存することができます。

- 1 Webページの表示中に （メニュー）を押す
- 2 （ページ内操作）を押す
- 3 （画像保存）を押す
- 4 で保存する画像にフォーカスを移動する  
フォーカスされた画像は枠で囲まれます。
- 5 を押す  
保存先の選択画面が表示されます。

6  で保存先を選択し、 を押す  
画像が「画像データ」フォルダに保存され、「保存しました」と表示されます。「データフォルダを活用する」(※13-53ページ)

#### お知らせ

- 作成者の意図などにより、画像を保存できないWebページがあります。
- 画像はWebページ内で使用されている名前で保存されます。

## 背景の画像を保存する（背景画像保存）

Webページの背景となっている画像を保存することができます。

- 1 Webページの表示中に （メニュー）を押す
- 2 （ページ内操作）を押す
- 3 （背景画像保存）を押す

保存先の選択画面が表示されます。

4  で保存先を選択し、 を押す  
背景画像が「画像データ」フォルダに保存され、「保存しました」と表示されます。「データフォルダを活用する」(※13-53ページ)

#### お知らせ

- 作成者の意図などにより、背景画像を保存できないWebページがあります。
- Webページがフレーム表示されているときは、選択中のフレームの背景画像が保存されます。

## Webページ内の文字列をコピーする

Webページ内のテキストから、テキストの一部、電話番号、メールアドレスなどの文字列を選択してコピーすることができます。コピーした文字列は、メモ帳やメール本文などにペーストすることができます。

### テキストを選択してコピーする

Webページ内のテキストの一部を選択してコピーすることができます。

- 1 Webページの表示中に （メニュー）を押す
- 2 （ページ内操作）を押す
- 3 （コピー）を押す

Webページ内の一連のテキストが表示されます。画面下側に「始点を選んで下さい」と表示されます。

4  でコピー範囲の始点を選択し、 を押す

画面下側に「終点を選んで下さい」と表示されません。

5  でコピー範囲の終点を選択する

始点から終点までの範囲が反転します。

6  を押す

## 電話番号、Webページのアドレス、Eメールアドレスをコピーする

Webページの画面では、電話番号、Webページのアドレス、Eメールアドレスが記載されている箇所は他と違う色で表示されています。これらを選択してコピーすることができます。

- 1  で目的の電話番号、Webページのアドレス、Eメールアドレスにフォーカスを移動する

フォーカスされた電話番号、Webページのアドレス、Eメールアドレスは反転表示されます。

- 2  を押す (Webページのアドレスの場合は約1秒以上押す)

- 3 電話番号、およびWebページのアドレスの場合は  (コピー) を、メールアドレスの場合は  (コピー) を押す

### お知らせ

- 表示モードが「Smart-Fitモード」または「デスクトップモード」のときは、 でもフォーカスを移動できます。「画面の表示幅を設定する(表示モード)」(※9-33ページ)

## Webページの電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

Webページの画面では、電話番号やメールアドレスが記載されている箇所は他と違う色で表示されています。この電話番号やメールアドレスを選択して、電話帳に登録することができます。

- 1  で目的の電話番号やメールアドレスにフォーカスを移動する

フォーカスされた電話番号やメールアドレスは反転表示されます。

- 2  を押す

- 3 電話番号の場合は  (電話帳登録) を、メールアドレスの場合は  (電話帳登録) を押す

- 4  または  を押す

▶  (新規登録) を押すと「新規登録する」(※7-51ページ)に進みます。

▶  (追加登録) を押すと「追加登録する」(※7-51ページ)に進みます。

## BGMの音量を調整する (音量調節)

Webページの表示中に再生されるBGMの音量を調整することができます。音量はOFFおよび1～5の範囲で調整できます。

- 1 Webページの表示中に  (メニュー) を押す

- 2  (ページ内操作) を押す

- 3  (音量) を押す

現在の設定音量が表示されます。オートサイレントやマナーモードが設定されているときは、「再生しますか?」と表示されます。 で「Yes」を選択して  を押すと、現在の設定音量が表示されます。

#### 4 で音量を変更し、 を押す

#### お知らせ

- お買い上げ時には、「VOL.3」に設定されています。
- 設定した音量は、表示中のWebページでのみ有効です。
- Webページの表示中にBGMを再生しないよう設定することもできます。「BGMの再生を設定する (BGM)」(※9-33ページ)

## BGMのサウンドデータを保存する (BGサウンドリスト)

Webページに設定されているBGMのサウンドデータを選択して、保存することができます。

#### 1 Webページの表示中に (メニュー) を押す

#### 2 (ページ内操作) を押す

#### 3 (BGサウンドリスト) を押す

Webページに設定されているBGMのサウンドデータのリストが表示されます。

#### 4 で保存するサウンドデータを選択する

サウンドデータを選択して  (再生) を押すと、サウンドが再生されます。

#### 5 (保存) を押す

保存先を選択画面が表示されます。

#### 6 で保存先を選択し、 を押す

サウンドデータが「サウンドデータ」フォルダに保存され、「サウンドを保存しました」と表示されます。「データフォルダを活用する」(※13-53ページ)

#### お知らせ

- 作成者の意図などにより、サウンドを保存できないWebページがあります。

## Webページの先頭／末尾にジャンプする

Webページの閲覧中に、そのページ先頭や末尾にジャンプすることができます。

#### 1 Webページの表示中に (メニュー) を押す

#### 2 (ページ内操作) を押す

#### 3 または を押す

#### ▶ (先頭へジャンプ) を押すと

Webページ先頭が表示されます。

#### ▶ (末尾へジャンプ) を押すと

Webページ末尾が表示されます。

#### お知らせ

- フレームを選択しているときは、選択中のフレーム先頭／末尾にジャンプします。

## 文字サイズを変更する（文字サイズ）

Webページに表示される文字のサイズを、「12dot」「16dot」「20dot」の3段階で設定することができます。dot数の数値が大きいくほど、表示される文字が大きくなります。

1 Webページの表示中に （メニュー）を押す

2 （ページ設定）を押す

3 （文字サイズ）を押す

4  で文字サイズを選択し、 を押す

### お知らせ

- お買い上げ時には、「16dot」に設定されています。
- 複数のタブが表示されている場合、文字サイズの変更は表示中のタブでのみ有効となります。「タブを利用して複数のWebページを開く」(※9-11ページ)
- 本機能は文字サイズのみの変更となります。画像などを含んだページ全体の拡大／縮小を行うときは、「画面の表示倍率を変更する（ズーム）」(※9-35ページ) の操作を行ってください。

## 文字コードを変更する（エンコード）

Webページの文字が正しく表示されないときは、文字コードを切り替えて表示し直してください。

### ▶ 文字コードとは？

コンピュータで文字を扱うために文字に割り当てられたコードです。コンピュータは、このコードを文字に変換して、ディスプレイに表示しています。コードの割り当ての規格にはいくつかの種類があります。

本電話機は、シフトJIS、EUC、JISコード（ISO-2022-JP）、Unicode（UTF-8）、ISO 8859、ASCIIコードに対応しています。本電話機でWebページを表示するときは、Webページがどの規格の文字コードで作成されているかを自動的に判断して、規格に従って文字を変換します。文字コードの自動判断がうまく働かなかったときには、文字コードを切り替えて、Webページの文字を変換し直してください。

1 Webページの表示中に （メニュー）を押す

2 （ページ設定）を押す

3 （エンコード）を押す

4  で文字コードを選択し、 を押す

変更後の文字コードで、Webページの文字が変換し直されます。

## Web ページの情報 (プロパティ) を表示する

### ページのプロパティを表示する (ページプロパティ)

表示中のWebページのタイトル、アドレス、MIMEタイプ (データタイプ)、更新日、データサイズを表示します。

1 Webページの表示中に  (メニュー) を押す

2  (ページ設定) を押す

3  (プロパティ) を押す

プロパティ画面が表示されます。

4  (ページプロパティ) を押す

表示中のWebページの情報が表示されます。  
1画面に表示しきれないときは、 で続きを表示させることができます。

 (戻る) を押すと、手順3のプロパティ画面に戻ります。

#### お知らせ

- この画面でアドレスを編集することはできません。

### 画像のプロパティを表示する (画像プロパティ)

選択した画像のアドレス、MIMEタイプ (データタイプ)、更新日、データサイズを表示します。

1 Webページの表示中に  (メニュー) を押す

2  (ページ設定) を押す

3  (プロパティ) を押す

4  (画像プロパティ) を押す

5  でプロパティを表示する画像を選択する

選択した画像は枠で囲まれます。

6  を押す

選択した画像の情報が表示されます。  
1画面に表示しきれないときは、 で続きを表示させることができます。

 (戻る) を押すと、手順1のWebページの表示に戻ります。

#### お知らせ

- この画面でアドレスを編集することはできません。

### SSL 証明書の内容を確認する (SSL 証明書)

SSL で保護されたWebページを表示しているとき、使用されているSSL証明書の内容を表示します。

#### ▶ SSL (Secure Sockets Layer) とは

Netscape Communications社の提唱するセキュリティ機能の付加されたHTTPプロトコル (通信のための規約) です。インターネット上でプライバシーやクレジットカード番号などに関する情報を、盗用を防ぎ安全にやりとりするために考案されたものです。

SSL で保護されているWebページにアクセスしようとしたときには、まずWebページの持ってい

る証明書や、本電話機が持っている証明書が有効かどうかの確認が行われます。証明書が有効なときには、お客様の個人情報などを、そのWebページに安全に送ることができます。

**1**  (メニュー) を押す

**2**  (ページ設定) を押す

**3**  (プロパティ) を押す

**4**  (SSL証明書) を押す

SSL証明書の一覧が表示されます。

**5**  で内容を表示するSSL証明書を  
選択し、 を押す

SSL証明書の内容が表示されます。 (戻る) を押すと、手順4のSSL証明書の一覧に戻ります。

## ■SSLで保護されたWebページを表示する

SSL証明書の期限の切れているWebページや、本電話機のSSL証明書と異なる証明書を使用しているWebページを表示しようとしたときは、「接続の安全性を確認できません。接続しますか?」と表示されます。

 で「Yes」を選択して  を押すと接続はできますが、この場合、お客様の個人情報を安全に送信することができません。ご注意ください。

### お知らせ

- 本電話機には、SSL証明書が30件登録されています。

## ファイルダウンロードする

Webサーバから画像、サウンド、アプリケーションなどのファイルをダウンロードして本電話機に保存することができます。

ダウンロードできるファイルの名称などは、他と違う色で表示されています。

ダウンロードしたファイルは、開いてから保存することも、保存してから開くこともできます。

**1**    でダウンロードするファイル  
にフォーカスを移動する

フォーカスされたファイルは反転表示されます。

**2**  を押す

「ダウンロードしますか?それとも開きますか?」と表示されます。

▶ **ファイルを開いてから保存するときは**

 で「開く」を選択して  を押すと、  
すぐにファイルのダウンロードが開始され、  
完了するとファイルが開きます。

 (保存) を押すと、保存先の選択画面が表示されます。 (データフォルダ) または  (microSD) を押すと、ファイルが保存されます。保存先フォルダは、ファイルの種類によって決まっています。「データフォルダを活用する」(☞13-53ページ)

▶ **ファイルを保存してから開くときは**

 で「保存」を選択して  を押すと、  
保存先の選択画面が表示されます。 (データフォルダ) または  (microSD) を押すと、  
ファイルが保存されます。保存先フォルダは、  
ファイルの種類によって決まっています。「データフォルダを活用する」(☞13-53ページ)

ファイルのダウンロードと保存が完了すると、「ダウンロード終了しました。開きますか?」と表示されます。 で「Yes」を選択して  を押すと、ファイルが開きます。

### お知らせ

- 作成者の意図などにより、ダウンロードして開くことはできても保存できないファイルがあります。
- ファイルの種類によっては、一度ファイルを開かないと保存できない場合があります。

## Javaアプリケーションをダウンロードする

Javaアプリケーションをダウンロードし、本電話機にインストールすることができます。

### 1 でダウンロードする Java アプリケーションにフォーカスを移動する

フォーカスされた Java アプリケーションは反転表示されます。

### 2 を押す

「インストールしますか？」と表示されます。

### 3 で「Yes」を選択し、 (実行) を押す

Java アプリケーションのダウンロード、保存、インストールが行われます。「データフォルダを活用する」(※ 13-53 ページ) 「情報」を選択して  (実行) を押すと、アプリケーションのファイル名などの情報が表示されます。 (戻る) を押すと、手順 2 のインストールの確認画面に戻ります。

## ファイルをアップロードする

本電話機に保存されているファイルを、Web サーバへアップロードすることができます。

### 1 Web ページで、 でファイル選択用ボタン (「参照」など) にフォーカスを移動する

### 2 を押す

ファイル選択画面が表示されます。

### 3 アップロードするフォルダを選択し、 を押す

「データフォルダを活用する」(※ 13-53 ページ)

### 4 アップロードするファイルを選択し、 を押す

Web ページの表示に戻り、アップロードするファイル名が表示されます。

### 5 で送信用ボタン (「送信」など) にフォーカスを移動し、 を押す

# ブラウザの各種機能を設定する

画面の表示やBGMの再生など、ブラウザに関する各種設定を行います。ブラウザに関する設定は、表示するすべてのWebページに対して適応されます。

## JavaScriptの有効／無効を設定する (JavaScript)

JavaScriptとは、Webページに動きをつけたり、閲覧者の操作に対して何らかの反応を返すためのプログラム的一种です。JavaScriptを無効にすると、Webページの動きや反応などは正しく表示されなくなりますが、複雑なJavaScriptが組み込まれているWebページを表示するときに、読み込みが速くなります。

1 待ち受け画面で  または   を押す

2  (オプション) を押す

3  (表示設定) を押す

▶ Webページの表示中に表示設定メニューを表示するには

 (メニュー) を押して  (オプション) を押し、 (表示設定) を押します。

4  (JavaScript) を押す

5  で有効／無効を選択し、 を押す

お知らせ

- お買い上げ時には、「有効」に設定されています。

## アニメーションの表示／非表示を設定する (アニメーション)

Webページを表示する際に、アニメーションを表示するかどうかを設定します。表示しないように設定すると、アニメーションをダウンロードしません。アニメーションデータの大きいWebページを表示するときに、読み込みが速くなります。

1 待ち受け画面で  または   を押す

2  (オプション) を押す

3  (表示設定) を押す

▶ Webページの表示中に表示設定メニューを表示するには

 (メニュー) を押して  (オプション) を押し、 (表示設定) を押します。

4  (アニメーション) を押す

5  で表示する／表示しないを選択し、 を押す

お知らせ

- お買い上げ時には、「表示する」に設定されています。

## 画像の表示方法を設定する（画像）

Webページを表示する際に、画像を表示するかどうかを設定します。表示しないように設定すると、画像をダウンロードしません。画像データの大きいWebページを表示するときに、読み込みが速くなります。

1 待ち受け画面で  または   を押す

2 （オプション）を押す

3 （表示設定）を押す

▶ Webページの表示中に表示設定メニューを表示するには

（メニュー）を押して （オプション）を押し、（表示設定）を押します。

4 （画像）を押す

5  で画像の表示方法を選択し、  
 を押す

▶ 「表示する」を選択すると

Webページを表示する際、すぐに画像を読み込んで表示します。

▶ 「オンデマンド表示」を選択すると

Webページに接続した際、すぐに画像を読み込むのではなく、スクロール操作などによって表示領域に画像が入ったときに読み込みを行って表示します。

▶ 「表示しない」を選択すると

Webページに接続しても、画像を読み込まず表示しません。

### お知らせ

- お買い上げ時には、「オンデマンド表示」に設定されています。
- 画像を表示しない場合、画像の位置には  が表示されます。

## テーブル機能の有効／無効を設定する（テーブル）

Webページを表示する際に、表形式として定義されたデータ（テーブル）を表示させるかどうかを設定します。設定を「無効」にすると、ページによっては表示が速くなりますが、レイアウトがくずれてしまうことがあります。

1 待ち受け画面で  または   を押す

2 （オプション）を押す

3 （表示設定）を押す

▶ Webページの表示中に表示設定メニューを表示するには

（メニュー）を押して （オプション）を押し、（表示設定）を押します。

4 （テーブル）を押す

5  で有効／無効を選択し、 を押す

### お知らせ

- お買い上げ時には、「有効」に設定されています。

## 自動判別する言語を設定する（自動判別言語）

コンテンツの自動判別に使用する言語を設定します。

1 待ち受け画面で  または   を押す

2 （オプション）を押す

3 （表示設定）を押す

▶ Webページの表示中に表示設定メニューを表示するには

（メニュー）を押して （オプション）を押し、（表示設定）を押します。

4 （自動判別言語）を押す

5  で言語を選択し、 を押す

お知らせ

- お買い上げ時には、「日本語」に設定されています。

## BGMの再生を設定する（BGM）

WebページにBGMのサウンドデータが埋め込まれているときに、そのBGMを再生するかどうかを設定します。

1 待ち受け画面で  または   を押す

2 （オプション）を押す

▶ Webページの表示中にオプションメニューを表示するには

（メニュー）を押して、（オプション）を押します。

3 （BGM）を押す

4  で再生する／しないを選択し、 を押す

お知らせ

- お買い上げ時には、「再生する」に設定されています。
- BGMの再生中に音量を調整することもできます。「BGMの音量を調整する（音量調節）」（[E# 9-25](#)ページ）

## 画面の表示幅を設定する（表示モード）

Webページの横幅が1画面に収まるように調整して表示するか、調整せずに表示して横スクロールを使って閲覧するかを設定します。また、Webページ表示中の  の動作を設定します。

1 待ち受け画面で  または   を押す

2 （オプション）を押す

▶ Webページの表示中にオプションメニューを表示するには

（メニュー）を押して、（オプション）を押します。

### 3 (表示モード) を押す

### 4 で表示モードを選択し、 を押す

#### ▶ 「ケータイモード」を選択すると

- Webページの横幅が1画面に収まるように表示します。画面の横スクロールには対応しません。
-  でひとつ前の履歴に戻り、 で次の履歴に進みます。
-  でフォーカスが移動します。リフレッシュ動作は行われません。
- ユーザーエージェントが「WILLCOM」に固定されます。「ユーザーエージェントを選択する(ユーザーエージェント)」(P.9-39ページ)

#### ▶ 「Smart-Fitモード」を選択すると

- Webページの横幅が1画面に収まるように表示します。画面の横スクロールには対応しません。
-  でフォーカスが移動します。
-  による履歴の移動は行えません。

#### ▶ 「デスクトップモード」を選択すると

- Webページの横幅が広い場合は、 で画面を横にスクロールすることができます。
-  でフォーカスが移動します。
-  による履歴の移動は行えません。

#### お知らせ

- お買い上げ時には、「ケータイモード」に設定されています。
- Webページの表示中は、 を押すと表示モード切り替えの選択ができます。

## 画面のスクロール量を設定する(スクロール)

Webページの画面を上下にスクロールするときの移動量を設定します。

### 1 待ち受け画面で または を押す

### 2 (オプション) を押す

#### ▶ Webページの表示中にオプションメニューを表示するには

-  (メニュー) を押して、 (オプション) を押します。

### 3 (スクロール) を押す

### 4 でスクロール量を選択し、 を押す

#### ▶ 「1行」「3行」「5行」を選択すると

-  によって、Webページが選択した行数だけ上下にスクロールします。

#### ▶ 「全画面」を選択すると

 によって、Webページが1画面分上下にスクロールします。

#### お知らせ

- お買い上げ時には、「3行」に設定されています。
- スクロール量が「全画面」に設定されていても、表示されている画面内に、選択可能なリンクや文字列(Webページのアドレス、電話番号、Eメールアドレスなど)がある場合は、そのリンクや文字列へのフォーカス移動が優先されます。

## 画面の表示倍率を変更する（ズーム）

Webページの画面表示倍率を変更します。25～200%の間で、9段階に変更できます。

1 待ち受け画面で  または   を押す

2 （オプション）を押す

オプションメニューが表示されます。

▶ Webページの表示中にオプションメニューを表示するには

（メニュー）を押して、（オプション）を押します。

3 （ズーム）を押す

4  で「ズーム」欄を選択し、  
 を押す

5  で表示倍率を選択し、 を押す

画面の表示倍率を変更されます。

6  で「決定」を選択し、 を押す

手順2のオプションメニューに戻ります。Webページの表示中の場合は、ズーム設定画面が消えます。

### お知らせ

- お買い上げ時には、「100%」に設定されています。

## キャッシュに関する設定を行う（キャッシュ）

ブラウザは、Webページを構成する一連のWebページ、画像ファイル、音楽ファイルなどを、キャッシュと呼ばれるメモリに読み込んで表示しています。キャッシュを利用すると、他のページに移動したあと直前のページに戻りたいときなどに、あらかじめWebページを読み込む必要がないので、画面の表示が速くなります。

### キャッシュメニューを表示する

1 待ち受け画面で  または   を押す

2 （オプション）を押す

▶ Webページの表示中にオプションメニューを表示するには

（メニュー）を押して、（オプション）を押します。

3 （HTTP設定）を押す

4 （キャッシュ）を押す

キャッシュメニューが表示されます。

## キャッシュモードを設定する

Webページを表示する際、キャッシュに保持されているデータと、ネットワークから取得するデータのどちらを優先させるかを設定します。

### 1 キャッシュメニューを表示する

「キャッシュメニューを表示する」の手順1～4 (☞9-35ページ) の操作を行います。

### 2 (キャッシュモード) を押す

### 3 でキャッシュモードを選択し、 を押す

#### ▶ 「ネットワークのみ」を選択すると

キャッシュを使用せず、必ずネットワーク上からデータを取得して表示します。

#### ▶ 「ネットワーク優先」を選択すると

Webページにアクセスするたびにコンテンツの日時情報などをチェックし、コンテンツが更新されている場合はネットワークから、更新されていない場合はキャッシュからデータを取得して表示します。

#### ▶ 「キャッシュ優先」を選択すると

キャッシュにデータが保持されている場合はキャッシュから、データが保持されていない場合はネットワークからデータを取得して表示します。

#### ▶ 「キャッシュのみ」を選択すると

キャッシュに保持されているデータのみ表示します。

#### お知らせ

- お買い上げ時には、「ネットワーク優先」に設定されています。

## Disk キャッシュの使用を設定する

### 1 キャッシュメニューを表示する

「キャッシュメニューを表示する」の手順1～4 (☞9-35ページ) の操作を行います。

### 2 (Disk キャッシュ使用) を押す

### 3 で使用する／しないを選択し、 を押す

#### お知らせ

- お買い上げ時には、「使用しない」に設定されています。

## ■ Disk キャッシュを削除する

キャッシュメニューで  (Disk キャッシュ削除) を押すと、「全件削除しますか?」と表示されます。  
 で「Yes」を選択して  を押すと、Disk キャッシュがすべて削除され、「削除しました」と表示されます。

## Cookieに関する設定を行う (Cookie)

Webサーバが「Cookie (クッキー)」と呼ばれる情報を送ってきたときの受信方法を設定することができます。

1 待ち受け画面で  または   を押す

2  (オプション) を押す

▶ Webページの表示中にオプションメニューを表示するには

 (メニュー) を押して、 (オプション) を押します。

3  (HTTP設定) を押す

4  (Cookie) を押す

5  (Cookieモード) を押す

### ■Cookieを削除する

手順4の後で  (Cookie削除) を押すと、「全件削除しますか?」と表示されます。

 で「Yes」を選択して  を押すと、Cookieがすべて削除され、「削除しました」と表示されます。

6  でCookieモードを選択し、 を押す

▶ 「受信する」を選択すると

すべてのCookieを受信し、保存します。

▶ 「受信しない」を選択すると

すべてのCookieを受信しません。

▶ 「確認する」を選択すると

「Cookieを受信しますか?」と表示されます。 で「Yes」を選択して  を押すと、Cookieが受信されます。

#### お知らせ

- お買い上げ時には、「受信する」に設定されています。

## 最大リフレッシュ回数を設定する (最大リフレッシュ回数)

リフレッシュによるアドレス移動の回数を制限することができます。

1 待ち受け画面で  または   を押す

2  (オプション) を押す

▶ Webページの表示中にオプションメニューを表示するには

 (メニュー) を押して、 (オプション) を押します。

3  (HTTP設定) を押す

4  (最大リフレッシュ回数) を押す

5  で最大リフレッシュ回数を選択し、 を押す

▶ 「0回」を選択すると

リフレッシュを禁止にします。

▶ 「1回」「5回」を選択すると

最大リフレッシュ回数を1回、5回に設定します。

▶ 「無制限」を選択すると

リフレッシュ回数に制限を設けません。

#### お知らせ

- お買い上げ時には、「無制限」に設定されています。
- 表示モードが「ケータイモード」に設定されている場合は、最大リフレッシュ回数を設定することができません。「画面の表示幅を設定する (表示モード)」(※9-33ページ)

## 最大リダイレクト回数を設定する（最大リダイレクト回数）

リダイレクトによるアドレス移動の回数を制限することができます。

1 待ち受け画面で  または   を押す

2  (オプション) を押す

▶ Webページの表示中にオプションメニューを表示するには

 (メニュー) を押して、 (オプション) を押します。

3  (HTTP設定) を押す

4  (最大リダイレクト回数) を押す

5  で最大リダイレクト回数を選択し、 を押す

▶ 「0回」を選択すると

リダイレクトを禁止にします。

▶ 「1回」「5回」を選択すると

最大リダイレクト回数を1回、5回に設定します。

▶ 「無制限」を選択すると

リダイレクト回数に制限を設けません。

お知らせ

- お買い上げ時には、「無制限」に設定されています。

## ポップアップブロックを設定する（ポップアップブロック）

広告などのポップアップウィンドウの自動表示をブロックするかどうか、設定することができます。

1 待ち受け画面で  または   を押す

2  (オプション) を押す

▶ Webページの表示中にオプションメニューを表示するには

 (メニュー) を押して、 (オプション) を押します。

3  (HTTP設定) を押す

4  (ポップアップブロック) を押す

5  で使用する／しないを選択し、 を押す

▶ 「使用する」を選択すると

ポップアップウィンドウを自動的に表示しないようブロックします。

▶ 「使用しない」を選択すると

ポップアップウィンドウを自動的に表示します。

お知らせ

- お買い上げ時には、「使用する」に設定されています。

## 認証データの有効／無効を設定する（認証データ）

認証データの有効／無効を設定することができます。

「有効」にすると、認証時に入力したアカウントとパスワードが保存されます。「無効」にすると、入力したアカウントとパスワードが毎回削除されます。

1 待ち受け画面で **WEB** または **MENU** **3** **OK** を押す

2 **8** **NAV**（オプション）を押す

▶ Webページの表示中にオプションメニューを表示するには

**WEB**（メニュー）を押して、**9** **EXIT**（オプション）を押します。

3 **8** **NAV**（HTTP設定）を押す

4 **6** **MISC**（認証データ）を押す

5 **1** **7** **7** で有効／無効を選択し、**1** **OK** を押す

お知らせ

- お買い上げ時には、「有効」に設定されています。

## ユーザエージェントを選択する（ユーザエージェント）

ユーザエージェント（HTML文書を解釈するプログラム）を選択することができます。

1 待ち受け画面で **WEB** または **MENU** **3** **OK** を押す

2 **8** **NAV**（オプション）を押す

▶ Webページの表示中にオプションメニューを表示するには

**WEB**（メニュー）を押して、**9** **EXIT**（オプション）を押します。

3 **8** **NAV**（HTTP設定）を押す

4 **7** **6** **6**（ユーザエージェント）を押す

5 **1** **7** **7** でユーザエージェントを選択し、**1** **OK** を押す

お知らせ

- 表示モードがケータイモードの場合は、WILLCOMのユーザエージェント以外は選択できません。

## 証明書の有効／無効を設定する（証明書）

SSLのルート証明書およびCA証明書の有効／無効を設定することができます。

1 待ち受け画面で **WEB** または **MENU** **3** を押す

2 **8** (オプション) を押す

▶ Webページの表示中にオプションメニューを表示するには

**WEB** (メニュー) を押して、**9** (オプション) を押します。

3 **9** (証明書) を押す

4 **1** (ルート証明書) または **2** (CA証明書) を押す

証明書の一覧が表示されます。

5 **↓** で証明書を選択し、**←** を押す  
証明書の内容が表示されます。

6 **WEB** (メニュー) を押す

7 **↓** で有効／無効を選択し、**←** を押す

証明書の有効／無効が設定され、手順5の証明書の内容表示に戻ります。**MEMO** (戻る) を押すと、手順4の証明書の一覧に戻ります。

### お知らせ

- お買い上げ時には、すべての証明書が「有効」に設定されています。

## ブラウザに関する各種設定を確認する（設定確認）

ブラウザに関する各種設定の内容を確認することができます。

1 待ち受け画面で **WEB** または **MENU** **3** を押す

2 **8** (オプション) を押す

▶ Webページの表示中にオプションメニューを表示するには

**WEB** (メニュー) を押して、**9** (オプション) を押します。

3 **0** (設定確認) を押す

ブラウザに関する各種設定が一覧表示されます。表示項目は **↓** でスクロールできます。

## 接続先を変更する（インターネット設定）

本電話機はインターネット標準のプロトコルを採用しているため、自分がパソコンで使っている一般のプロバイダなどにダイヤルアップで接続したり、会社のネットワークに接続することができます。

また、一般のプロバイダなどのメールアカウントを利用してEメールを送受信することができます。「プロバイダのメールアカウントを利用する」(※ 8-38ページ)

- ・ 一般のプロバイダをご利用になるときは、別途プロバイダとの契約が必要です。
- ・ プロバイダによっては、サーバの設定や接続条件により接続できない場合があります。

### ダイヤルアップの接続先を設定する（ダイヤルアップ設定）

ダイヤルアップの接続先は3件まで設定できます。1件は「CLUB AIR-EDGE」に固定されていますが、あとの2件については接続先を任意に設定できます。ご利用になるプロバイダからの通知内容をもとに以下の設定を行ってください。詳しい設定内容については、各プロバイダにお問い合わせください。オフィスモードで事業所内のネットワークなどに接続する場合の設定内容については、社内のLAN管理者などにお問い合わせください。また、オフィスモードで利用するには、事業所等に設置されている事業所用PHSシステムに本電話機が登録されている必要があります。「オフィスモードで使う」(※ 14-4ページ)

#### 1 待ち受け画面で **[OK]** を押す

#### 2 **[9]** (インターネット設定) を押す

インターネット設定画面が表示されます。待ち受け画面で **[MENU]** **[5]** **[5]** **[4]** または **[MAX]** **[0]** を押して表示することもできます。

#### 3 **[1]** (ダイヤルアップ設定) を押す

#### 4 **[2]** (接続先2) または **[3]** (接続先3) を押す

接続先の設定画面が表示されます。

**[1]** (CLUB AIR-EDGE) を押した場合は、料金分計の設定のみ変更できます。接続先などは変更できません。「**[5]** (料金分計)」(※ 9-43ページ)

#### 5 **[1]** ~ **[9]** のいずれかを押し、表示された設定画面で入力・設定を行う

次の項目が入力・設定できます。

- ▶ **[1]** (接続先名称) (※ 9-42ページ)
- ▶ **[2]** (接続先電話番号) (※ 9-42ページ)
- ▶ **[3]** (ユーザID) (※ 9-42ページ)
- ▶ **[4]** (パスワード) (※ 9-43ページ)

#### ▶ **[5]** (料金分計) (※ 9-43ページ)

#### ▶ **[6]** (ワンタイムパスワード) (※ 9-43ページ)

#### ▶ **[7]** (Proxy利用) (※ 9-43ページ)

#### ▶ **[8]** (Proxyサーバ名) (※ 9-43ページ)

#### ▶ **[9]** (Proxyポート番号) (※ 9-43ページ)

#### 6 必要に応じて手順5を繰り返し、各項目を入力・設定する

#### 7 さらに詳細な設定を行う場合は **[0]** (詳細設定) を押し、各項目を入力・設定する

次の項目が入力・設定できます。ただしオンラインサインアップの場合、**[0]** (詳細設定) は設定できません。

#### ▶ **[1]** (IPアドレス自動取得) (※ 9-44ページ)

#### ▶ **[2]** (IPアドレス) (※ 9-44ページ)

#### ▶ **[3]** (DNS自動取得) (※ 9-44ページ)

#### ▶ **[4]** (プライマリDNS) (※ 9-44ページ)

- ▶  (セカンダリDNS) (※9-44ページ)
- ▶  (Proxy認証) (※9-44ページ)
- ▶  (Proxyユーザ名) (※9-45ページ)
- ▶  (Proxyパスワード) (※9-45ページ)

各項目の設定が完了したら、 (完了) を押し  
てください。「設定しました」と表示され、手順  
4の接続先の設定画面に戻ります。

8 設定が完了したら、 (完了) を押し  
接続先が設定され、「ダイヤルアップ設定しまし  
た」と表示されます。

9 次の接続先を設定するときは、手順4  
～8を繰り返す

## ダイヤルアップの各項目を設定する

### (接続先名称)

お好みの名称をつけることができます。接続先名称を、全角8文字(半角16文字)以内で入力し、 を  
押します。

### (接続先電話番号)

プロバイダから通知された、ダイヤルアップの接続先電話番号(アクセスポイント)を、32桁以内で入  
力し、 を押します。「利用できる通信方式」(※10-3ページ)  
また、アクセスポイントの対応通信方式に合わせて、電話番号に続けて下表の番号を入力してください。

アクセスポイント	電話番号に続けて
4xパケット方式※、2xパケット方式※	##64
1xパケット方式※	##61
64kPIAFS (ベストエフォート)	##4
64kPIAFS (ギャランティー)	##41
32kPIAFS	##3
フレックスチェンジ方式※	##7

「発信者番号通知を設定する(番号通知設定)」(※11-2ページ)の設定に関係なく、本電話機の電話番号  
がアクセスポイントに通知されます。あらかじめご了承ください。

※4xパケット方式、2xパケット方式、1xパケット方式、フレックスチェンジ方式対応の料金コー  
スをご利用のお客様は、32kPIAFS、64kPIAFSで通信を行う場合、パケットごとの課金ではな  
く時間で課金されるため、別途料金が発生しますのでご注意ください。

#### お知らせ

- お買い上げ時には、「0570570099##61」に設定されています。
- 64kPIAFS方式をご利用になる場合は、「通信方式を設定する」(※10-13ページ) もご覧ください。

### (ユーザID)

プロバイダから通知されたユーザIDを、半角64文字以内で入力し、 を押します。

#### お知らせ

- お買い上げ時には、「clubh」に設定されています。

## ■ 4.01 (パスワード)

プロバイダから通知されたパスワードを、半角128文字以内で入力し、を押します。

### お知らせ

- お買い上げ時には、「clubh」に設定されています。

## ■ 5.02 (料金分計)

料金分計サービスを利用する場合は  (ON)、利用しない場合は  (OFF) を押します。

料金分計サービスを利用すると、メール送信の料金の請求先を主計先と分計先の2箇所に分けることができます。料金分計を「OFF」に設定すると料金は主計先に、「ON」に設定すると分計先に請求されます。料金分計は、契約が必要な有料のサービスです。【料金分計サービスを利用する(有料)】(※13-95ページ) 料金分計サービスは、待受モードが「公衆」のとき、または「公衆/オフィス」「公衆/グループ」で公衆優先に設定されているときにご利用になります。

### お知らせ

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

## ■ 6.03 (ワンタイムパスワード)

接続のたびにワンタイムパスワードを入力する場合は  (ON)、入力しない場合は  (OFF) を押します。

### お知らせ

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

## ■ 7.04 (Proxy利用)

接続にProxyサーバを利用する場合は  (ON)、利用しない場合は  (OFF) を押します。プロバイダからの通知をもとに選択してください。

### お知らせ

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

## ■ 8.05 (Proxyサーバ名)

 (Proxy利用) を「ON」に設定した場合、Proxyサーバの名称を半角64文字以内で入力し、 を押します。 (Proxy利用) が「OFF」の場合は設定できません。

## ■ 9.06 (Proxyポート番号)

 (Proxy利用) を「ON」に設定した場合、Proxyサーバのポート番号を半角5文字以内で入力し、 を押します。 (Proxy利用) が「OFF」の場合は設定できません。

### お知らせ

- お買い上げ時には、「8080」に設定されています。

## ダイヤルアップの詳細情報を設定する

### ■ (IPアドレス自動取得)

IPアドレスを自動で取得する場合は  (ON)、取得しない場合は  (OFF) を押します。プロバイダからの通知をもとに選択してください。

#### お知らせ

- お買い上げ時には、「ON」に設定されています。

### ■ (IPアドレス)

 (IPアドレス自動取得) を「OFF」に設定した場合、プロバイダから通知されているIPアドレスを入力し、 を押します。 で「.」の右に移動できます。 (IPアドレス自動取得) が「ON」の場合は設定できません。

#### お知らせ

- お買い上げ時には、「0.0.0.0」に設定されています。

### ■ (DNS自動取得)

DNSサーバのIPアドレスを自動で取得する場合は  (ON)、取得しない場合は  (OFF) を押します。プロバイダからの通知をもとに選択してください。

#### お知らせ

- お買い上げ時には、「ON」に設定されています。

### ■ (プライマリDNS)

 (DNS自動取得) を「OFF」に設定した場合、プライマリDNSサーバのIPアドレスを入力し、 を押します。 で「.」の右に移動できます。 (DNS自動取得) が「ON」の場合は設定できません。

#### お知らせ

- お買い上げ時には、「0.0.0.0」に設定されています。

### ■ (セカンダリDNS)

 (DNS自動取得) を「OFF」に設定した場合、セカンダリDNSサーバのIPアドレスを入力し、 を押します。 で「.」の右に移動できます。 (DNS自動取得) が「ON」の場合は設定できません。

#### お知らせ

- お買い上げ時には、「0.0.0.0」に設定されています。

### ■ (Proxy認証)

Proxyサーバを利用した認証を行う場合は  (ON)、行わない場合は  (OFF) を押します。プロバイダからの通知をもとに選択してください。

#### お知らせ

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。



**5** **[1]** (接続モード名称) を押す**6** 接続モードの名称を入力する

お好みの名称をつけることができます。全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

**7** **[ ]** を押す**8** **[2]** (Web用ダイヤルアップ接続先) を押す**9** **[1]** ~ **[3]** のいずれかを押す

ダイヤルアップの接続先は、1件は「CLUB AIR-EDGE」に固定されており、あとの2件は任意に設定できます。「ダイヤルアップの接続先を設定する(ダイヤルアップ設定)」(※9-41ページ)

**10** **[3]** (メール用ダイヤルアップ接続先) を押す**11** **[1]** ~ **[3]** のいずれかを押す

ダイヤルアップの接続先は、1件は「CLUB AIR-EDGE」に固定されており、あとの2件は任意に設定できます。「ダイヤルアップの接続先を設定する(ダイヤルアップ設定)」(※9-41ページ)

**12** **[4]** (送信メールアドレス) を押す**13** **[1]** ~ **[3]** のいずれかを押す

メールアドレスは3件まで設定できます。「メールアドレスを設定する」(※8-38ページ)

**14** **[5]** (受信メールアドレス) を押す

受信メールアドレス画面が表示されます。

**15** **[1]** または **[2]** を押す**▶** **[1]** (受信アカウント選択) を押したときは

受信アカウントの一覧が表示されます。

**[1]** ~ **[3]** のいずれかを押すと、受信アカウントのON/OFFを設定する画面が表示されます。**[1]** (ON) または **[2]** (OFF) を押すと、手順14の受信メールアドレス画面に戻ります。

メールアドレスは3件まで設定できます。「メールアドレスを設定する」(※8-38ページ)

**▶** **[2]** (毎回選択) を押したときは

受信アカウントを毎回選択するかどうかを設定します。**[1]** (ON) または **[2]** (OFF) を押すと、手順14の受信メールアドレス画面に戻ります。

**16** 受信メールアドレス画面で **[MAL]** (完了) を押す

「設定しました」と表示され、手順4の接続モードの設定画面に戻ります。

**17** **[MAL]** (完了) を押す

接続モードが設定され、「設定しました」と表示されます。

## 接続モードを選択する

公衆モードで接続する場合と、オフィスモードで接続する場合のそれぞれについて、あらかじめ接続モード（ダイヤルアップ接続先、送信メールアドレス、受信メールアドレスの組み合わせ）を設定しておくことができます。

### 公衆モード時の接続モードを選択する（公衆使用接続モード）

#### 1 待ち受け画面で を押す

#### 2 （インターネット設定）を押す

インターネット設定画面が表示されます。待ち受け画面で     または   を押して表示することもできます。

#### 3 （公衆使用接続モード）を押す

公衆使用接続モード画面が表示されます。

#### 4 ~ のいずれかを押す

公衆使用接続モードが設定され、「設定しました」と表示されます。

#### ▶ 接続モードの詳細を確認するには

 で接続モードを選択して （詳細）を押すと、Web用/メール用ダイヤルアップ接続先、送信/受信メールアドレスなどの詳細情報が表示されます。 を押すと、手順3の公衆使用接続モード選択画面に戻ります。

#### ▶ オフィス接続モードで選択されている接続モードを選択したときは

「オフィス接続モードで選択されています。設定しますか?」と表示されます。 で「Yes」を選択して  を押すと、選択したモードが公衆接続時の接続モードとして設定されます。

#### お知らせ

- お買い上げ時には、公衆接続モードは「接続モード1」（接続先はCLUB AIR-EDGE）に設定されています。

## オフィスモード時の接続モードを選択する（オフィス接続モード）

1 待ち受け画面で **WEB** を押す

2 **9** (インターネット設定) を押す

インターネット設定画面が表示されます。待ち受け画面で **5** **5** **4** または **0** を押して表示することもできます。

3 **4** (オフィス接続モード) を押す

オフィス接続モード画面が表示されます。

4 **1** ~ **3** のいずれかを押す

オフィス接続モードが設定され、「設定しました」と表示されます。

▶ 接続モードの詳細を確認するには

**1** で接続モードを選択して **0** (詳細) を押すと、接続モードの名称、ダイヤルアップ接続先、送信/受信メールアドレスなどの詳細情報が表示されます。**2** を押すと、手順3のオフィス接続モード画面に戻ります。

▶ 公衆使用接続モードで選択されている接続モードを選択したときは

「公衆接続モードで選択されています。設定しますか?」と表示されます。**1** で「Yes」を選択して **0** を押すと、選択したモードがオフィス接続時の接続モードとして設定されます。

### お知らせ

- お買い上げ時には、オフィス接続モードは「接続モード3」に設定されています。

## 接続モードを初期化する

1 待ち受け画面で **WEB** を押す

2 **9** (インターネット設定) を押す

インターネット設定画面が表示されます。待ち受け画面で **5** **5** **4** または **0** を押して表示することもできます。

3 **5** (接続モード初期化) を押す

4 指紋認証または暗証番号認証を行う

「指紋や暗証番号で認証を行う」(P.11-11ページ)、「暗証番号で認証を行う」(P.11-12ページ)認証されると、「設定を初期化しますか?」と表示されます。

5 **1** で「Yes」を選択し、**0** を押す

接続モードの設定がお買い上げ時の状態に戻り、「初期化しました」と表示されます。